Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 09:31

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/centrala-sterujaca-eldrim-el13te-do-dwoch-silnikow-bram-skrzydlowych-1224vdc-p-4201.html



Centrala sterująca ELDRIM eL13TE do dwóch silników bram skrzydłowych 12/24Vdc

Cena	**295,80 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	Zapytaj o dostępność !
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**eL13TE**
KOD PRODUCENTA	**eL13TE**
Producent	**ELDRIM**

OPIS PRODUKTU

Centrala sterująca ELDRIM eL13TE do dwóch silników bram skrzydłowych 12/24Vdc

Centrala **eL13** jest sterownikiem dla napędów bramowych wykorzystujący dwa siłowniki na napięcie stałe w zależności od wersji 12/15V lub 24V. Może współpracować zarówno z siłownikami z wbudowanymi krańcówkami jak i z siłownikami bez krańcówek Doskonale nadaje się do pracy ciągłej.

Sterownik eL13 jest dostępny w dwóch wersjach dla napięcia zasilającego o mocy: 12V/150W, 24V/150W, 24V/75W:

- **eL13TE** działa w trybie High Security KeeLoq® i współpracuje tylko z pilotami firm ELBRAM, Eldrim
- **eL13TH** współpracuje z niemal wszystkimi pilotami zgodnymi z systemem kodowania KeeLoq®
- **eL13E** zamiennik eL13TE, produkcja zakończona od 1 marca 2019
- **eL13H** zamiennik eL13TH, produkcja zakończona od 1 marca 2019

Podstawowe cechy eL13

- Prosta procedura instalacji i programowania
- Dwie bariery podczerwieni zewnętrzna i wewnętrzna
- Automatyczne zamykanie
- Funkcja furtki
- Funkcja osiedlowa
- Sterowanie na przycisk dzwonkowy
- Sterowanie za pomocą nadajników na częstotliwość 433,92 MHz z kodem dynamicznie zmiennym firmy KeeLoq®
- Zdalne programowanie pilotów
- Wcześniejsze auto zamknięcie bramy po przejechaniu bariery podczerwieni
- Regulacja siły przeciążenia dla każdego siłownika
- Regulacja czasu pracy poszczególnych silników tylko eL13T...
- Regulacja czasu opóźnienia ruchu pomiędzy siłownikami
- Automatyczne rozpoznawanie czasu pracy silników z krańcówkami
- Sygnalizacja świetlna lub załączanie oświetlenia z regulowanym czasem wyłączenia
- Obsługa siłowników z krańcówkami lub bez krańcówek

Dane techniczne:	**eL13E, eL13TE | eL13H, eL13TH**

Zasilanie:	12Vac lub 24Vac
Zakres temperatury pracy:	-20ºC / +50ºC
Moc silników:	2 x do 150W, 2x 75W(na zamówienie)
Pobór prądu w stanie spoczynku:	do 15 mA (bez akcesoriów)
Pobór mocy w stanie spoczynku:	200mW/12V, 360mW/24V (bez akcesoriów)
Wymiary zewnętrzne (szerokość x głębokość x wysokość):	112mm x 90mm x 39mm
Obudowa:	brak obudowy
Waga:	eL13-12V/165g, eL13-24V/144g
Parametry wyjściowe:	
Wyjścia przekaźnikowe(typ, ilość, max. obciążenie):	Silnik DC, 2,
Wyjścia lampy(typ, ilość, max. obciążenie):	monostabilne, jedno, 1A/24Vac (maksymalna moc 25W)
Parametry radiowe:	
Standard transmisji:	KeeLoq®
Zasięg:	do 200 m
Rodzaj modulacji / częstotliwość:	OOK / 433,92MHz
Impedancja wejściowa anteny:	50 Ω
Antena:	antena wewnętrzna
Obsługiwane piloty:	2k433, 4E433, 2A433, 4A433 | KeeLoq® 433,92MHz
Pamięć pilotów:	34 sztuk
Funkcjonalność:	
Czas auto-zamykania:	5s - 25min
maksymalny czas pracy sterownika:	90s
Interfejs użytkownika:	Prosta instalacja urządzenia, procedura uczenia oraz konfiguracji, oparta na jednej diodzie LED i jednym przycisku.
Konfiguracja nadajnika:	Możliwość przypisania dowolnego przycisku do kanału.
Możliwość kasowania całej pamięci:	tak.
Możliwość kasowania pojedynczego pilota:	nie.
Możliwość wpisania pilota bez konieczności dostępu do przycisków odbiornika:	tak. tylko high security