Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 09:16

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/centrala-sterujaca-eldrim-el13th-do-dwoch-silnikow-bram-skrzydlowych-1224vdc-p-4202.html



# Centrala sterująca ELDRIM eL13TH do dwóch silników bram skrzydłowych 12/24Vdc

| | |
|---|---|
| Cena | **316,20 zł** |
| DOSTĘPNOŚĆ | Zapytaj o dostępność ! |
| CZAS WYSYŁKI | **Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44** |
| NUMER KATALOGOWY | **eL13TH** |
| KOD PRODUCENTA | **eL13TH** |
| Producent | **ELDRIM** |

## OPIS PRODUKTU

### Centrala sterująca ELDRIM eL13TH do dwóch silników bram skrzydłowych 12/24Vdc

Centrala **eL13** jest sterownikiem dla napędów bramowych wykorzystujący dwa siłowniki na napięcie stałe w zależności od wersji 12/15V lub 24V. Może współpracować zarówno z siłownikami z wbudowanymi krańcówkami jak i z siłownikami bez krańcówek Doskonale nadaje się do pracy ciągłej.

### Sterownik eL13 jest dostępny w dwóch wersjach dla napięcia zasilającego o mocy: 12V/150W, 24V/150W, 24V/75W:

- **eL13TE** działa w trybie High Security KeeLoq® i współpracuje tylko z pilotami firm ELBRAM, Eldrim
- **eL13TH** współpracuje z niemal wszystkimi pilotami zgodnymi z systemem kodowania KeeLoq®
- **eL13E** zamiennik eL13TE, produkcja zakończona od 1 marca 2019
- **eL13H** zamiennik eL13TH, produkcja zakończona od 1 marca 2019

### Podstawowe cechy eL13

- Prosta procedura instalacji i programowania
- Dwie bariery podczerwieni zewnętrzna i wewnętrzna
- Automatyczne zamykanie
- Funkcja furtki
- Funkcja osiedlowa
- Sterowanie na przycisk dzwonkowy
- Sterowanie za pomocą nadajników na częstotliwość 433,92 MHz z kodem dynamicznie zmiennym firmy KeeLoq®
- Zdalne programowanie pilotów
- Wcześniejsze auto zamknięcie bramy po przejechaniu bariery podczerwieni
- Regulacja siły przeciążenia dla każdego siłownika
- Regulacja czasu pracy poszczególnych silników tylko eL13T...
- Regulacja czasu opóźnienia ruchu pomiędzy siłownikami
- Automatyczne rozpoznawanie czasu pracy silników z krańcówkami
- Sygnalizacja świetlna lub załączanie oświetlenia z regulowanym czasem wyłączenia
- Obsługa siłowników z krańcówkami lub bez krańcówek

| **Dane techniczne:** | **eL13E, eL13TE \| eL13H, eL13TH** |
|---|---|

| | |
|---|---|
| Zasilanie: | 12Vac lub 24Vac |
| Zakres temperatury pracy: | -20ºC / +50ºC |
| Moc silników: | 2 x do 150W, 2x 75W(na zamówienie) |
| Pobór prądu w stanie spoczynku: | do 15 mA (bez akcesoriów) |
| Pobór mocy w stanie spoczynku: | 200mW/12V, 360mW/24V (bez akcesoriów) |
| Wymiary zewnętrzne (szerokość x głębokość x wysokość): | 112mm x 90mm x 39mm |
| Obudowa: | brak obudowy |
| Waga: | eL13-12V/165g, eL13-24V/144g |
| **Parametry wyjściowe:** | |
| Wyjścia przekaźnikowe(typ, ilość, max. obciążenie): | Silnik DC, 2, |
| Wyjścia lampy(typ, ilość, max. obciążenie): | monostabilne, jedno, 1A/24Vac (maksymalna moc 25W) |
| **Parametry radiowe:** | |
| Standard transmisji: | KeeLoq® |
| Zasięg: | do 200 m |
| Rodzaj modulacji / częstotliwość: | OOK / 433,92MHz |
| Impedancja wejściowa anteny: | 50 Ω |
| Antena: | antena wewnętrzna |
| Obsługiwane piloty: | 2k433, 4E433, 2A433, 4A433 \| KeeLoq® 433,92MHz |
| Pamięć pilotów: | 34 sztuk |
| **Funkcjonalność:** | |
| Czas auto-zamykania: | 5s - 25min |
| maksymalny czas pracy sterownika: | 90s |
| Interfejs użytkownika: | Prosta instalacja urządzenia, procedura uczenia oraz konfiguracji, oparta na jednej diodzie LED i jednym przycisku. |
| Konfiguracja nadajnika: | Możliwość przypisania dowolnego przycisku do kanału. |
| Możliwość kasowania całej pamięci: | tak. |
| Możliwość kasowania pojedynczego pilota: | nie. |
| Możliwość wpisania pilota bez konieczności dostępu do przycisków odbiornika: | tak. tylko high security |
| | |