Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 18:48

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/centrala-sterujaca-eldrim-elb6thk-do-napedow-bramowych-lub-garazowych-do-700-w-p-4198.html




# Centrala sterująca ELDRIM eLB6THk - do napędów bramowych lub garażowych do 700 W

| | |
|---|---|
| Cena | **479,40 zł** |
| DOSTĘPNOŚĆ | Zapytaj o dostępność ! |
| CZAS WYSYŁKI | **Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44** |
| NUMER KATALOGOWY | **eLB6THk** |
| KOD PRODUCENTA | **eLB6THk** |
| Producent | **ELDRIM** |

## OPIS PRODUKTU

### Centrala sterująca ELDRIM eLB6THk - do napędów bramowych lub garażowych do 700 W

**Sterownik eLB6** to sterownik dla napędów bramowych i garażowych wykorzystujący silnik(roletowy) rewersyjny jednofazowy z wbudowanymi krańcówkami, zasilany napięciem 230Vac. Automatycznie rozpoznaje zadziałanie wyłącznika krańcowego. Posiada wbudowany odbiornik radiowy. Doskonale nadaje się do pracy ciągłej. Można zastosować go na parkingach osiedlowych, posesjach prywatnych i w firmach.

### Sterownik eLB6 jest dostępny w pięciu wersjach:

- **eLB6E** - działa w trybie High Security KeeLoq® i współpracuje z pilotami firmy Eldrim, Elbram
- **eLB6Ek** - działa w trybie High Security KeeLoq®, współpracuje z pilotami firmy Eldrim oraz posiada manipulator 3-przyciskowy
- **eLB6H** - współpracuje z **niemal wszystkimi** pilotami zgodnymi z systemem kodowania KeeLoq®
- **eLB6Hk** - współpracuje z **niemal wszystkimi** pilotami zgodnymi z systemem kodowania KeeLoq® oraz posiada manipulator 3-przyciskowy
- **eLB6THk** - współpracuje z **niemal wszystkimi** pilotami, posiada manipulator 3-przyciskowy oraz funkcję HOLD TO CLOSE

### Podstawowe cechy eLB6:

- Sterowanie sekwencyjne za pomocą nadajników na częstotliwość 433,92MHz
- Sterowanie manipulatorem zewnętrznym lub umieszczonym na obudowie (Opcjonalnie)
- Sterowanie manipulatorem na dwa sposoby
- Funkcja automatycznego zamknięcia
- Funkcja osiedlowa
- Możliwość instalacji bariery podczerwieni
- Funkcja testowania fotokomórek
- Wejście listwy krawędziowej typu OSE(1kHz, 12Vdc)
- Wcześniejsze auto-zamknięcie bramy po przejechaniu bariery podczerwieni
- Sygnalizacja świetlna ruchu bramy lub załączanie oświetlenia z opóźnionym wyłączeniem
- Sygnalizacja świetlna ruchu silnika
- Prosta procedura instalacji i programowania
- Wygodna obudowa sterownika IP53

| **Dane techniczne:** | **eLB6E, eLB6Ek \| eLB6H, eLB6Hk, eLB6THk** |
|---|---|
| Zasilanie: | 230 Vac ~ 50Hz |
| Zakres temperatury pracy: | -20ºC / +70ºC |
| Typ bezpiecznika: | 3.15A/230V (FUSE) ø5x20 |
| Minimalny pobór prądu w czasie spoczynku: | |
| Pobór mocy w stanie spoczynku: | |
| Wymiary zewnętrzne (szerokość x głębokość x wysokość): | 155 mm x 179 mm x 99 mm |
| Obudowa: | IP53 |
| Waga: | eLB6E, eLB6H - 886g<br>eLB6Ek, eLB6Hk - 932g |
| **Parametry wyjściowe:** | |
| Silnik(napięcie, maksymalna moc): | 230V, 700W |
| Wyjście lampy(napięcie, maksymalna moc): | 230V, 40W - nie stosować świetlówek |
| Listwa optyczna zabezpieczenie krawędzi: | trójprzewodowe wejście typu OSE(FRABA lub Witt), 1kHz, 12Vdc |
| **Parametry radiowe:** | |
| Standard transmisji: | KeeLoq® |
| Zasięg: | do 200m |
| Rodzaj modulacji / częstotliwość: | OOK / 433,92MHz |
| Impedancja wejściowa anteny: | 50 Ω. |
| Antena: | antena wewnętrzna, zaciski do podłączenia anteny zewnętrznej |
| Obsługiwane piloty: | 2k433, 4k433, 2A433, 4A433, 4E433 \| KeeLoq® 433,92MHz |
| Pamięć pilotów: | 34szt. |
| **Funkcjonalność:** | |
| Czas auto-zamykania: | 5s - 10min |
| maksymalny czas pracy sterownika: | 120s |
| Interfejs użytkownika: | prosta instalacja urządzenia, procedura uczenia oraz konfiguracji, oparta na jednej diodzie LED i jednym przycisku |
| Konfiguracja nadajnika: | Możliwość przypisania dowolnego przycisku do kanału |
| Możliwość kasowania całej pamięci: | tak |
| Możliwość kasowania | nie |

pojedynczego pilota:

| | |
|---|---|
| Możliwość wpisania pilota bez konieczności dostępu do przycisków odbiornika: | nie |