Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 04:56

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/centrala-sterujaca-eldrim-elb7h-box-do-silnikow-24vdc-p-4179.html



Centrala sterująca ELDRIM eLB7H BOX do silników 24Vdc

DOSTĘPNOŚĆ	Zapytaj o dostępność !
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**eLB7H BOX**
KOD PRODUCENTA	**eLB7H BOX**
Producent	**ELDRIM**

OPIS PRODUKTU

Centrala sterująca ELDRIM eLB7H BOX do silników 24Vdc

Sterownik **eLB7** jest przeznaczony dla napędów bramowych i garażowych wykorzystujący silniki na napięcie stałe 24V o mocy do 140W. Doskonale nadaje się do pracy ciągłej. Można zastosować go na parkingach osiedlowych, posesjach prywatnych i w firmach. Posiada liczne zabezpieczenia i wbudowany odbiornik radiowy na częstotliwość 433,92MHz.

Sterownik standardowo dostępny jest w trzech wersjach:

- **eLB7E** działająca w trybie High Security KeeLoq® i współpracuje z nadajnikami firmy Elbram lub eLdrim
- **eLB7H** współpracuje z niemal wszystkimi pilotami zgodnymi z systemem kodowania KeeLoq®

Podstawowe cechy eLB7

- Łagodny start i stop, co zwiększa żywotność bramy
- Wbudowany odbiornik radiowy
- Sterowanie za pomocą nadajników na częstotliwość 433,92MHz z kodem dynamicznie zmiennym KeeLoq®
- Zdalne programowanie pilotów
- Sterowanie na przycisk dzwonkowy
- Funkcja osiedlowa
- Funkcja furtki
- Bariera podczerwieni
- Funkcja automatycznego zamknięcia
- Wcześniejsze automatyczne zamknięcie bramy po przejechaniu bariery podczerwieni
- Regulacja siły przeciążenia statycznego i dynamicznego
- Automatyczne uchylenie po przeciążeniu
- Sygnalizacja świetlna lub załączanie z opóźnionym wyłączeniem oświetlenia
- Prosta procedura instalacji i programowania

Dane techniczne:	**eLB7E | eLB7H**
Zasilanie:	24V ac/dc
Zakres temperatury pracy:	-20ºC / +70ºC
Typ bezpiecznika:	6,3 A wymiary (5x20)
Moc silnika:	max. 140W
Wymiary zewnętrzne	84,8mm x 154,4mm x

(szerokość x głębokość x wysokość):	42,8mm bez przewodu
Obudowa:	bryzgoszczelna obudowa plastikowa IP40
Waga:	130g | **130g**
Parametry wyjściowe:	
Wyjścia przekaźnikowe(typ, ilość, max. obciążenie):	silnik DC, jedno, 5,8A/24Vdc (maksymalna moc 140W)
Wyjście przekaźnikowe lampy(typ, ilość, max. obciążenie):	monostabilne, jedno, 1A/24Vac (maksymalna moc 25W)
Parametry wejściowe:	
Weście krańcówek(typ, ilość, nazwa):	NO(normalnie rozwarte), 2, LO(10) i LC(12)
Wejście sterujące(typ, ilość, nazwa):	NO(normalnie rozwarte), 2, C1(13) i C2(15)
Wejście fotokomórek(typ, ilość, nazwa)	NC(normalnie zwarte), 1, PHOTO(9)
Parametry radiowe:	
Moduł radiowy:	zintegrowany, superheterodynowy, zapewniający wysoka niezawodność, powtarzalność i odporność na zakłócenia radiowe
Standard transmisji:	KeeLoq®
Zasięg:	do 200m (przy stosowaniu nadajników eLdrim)
Rodzaj modulacji / częstotliwość:	OOK / 433,92MHz
Impedancja wejściowa anteny:	50 Ω
Antena:	antena wewnętrzna
Pamięć pilotów:	34szt. | **48szt.**
Funkcjonalność:	
Czas auto-zamykania:	5s - 10min
Maksymalny czas pracy sterownika:	72s / 180s (zależne od wersji oprogramowania)
Maksymalny czas świecenia lampy:	25min
Interfejs użytkownika:	prosta instalacja urządzenia, procedura uczenia oraz konfiguracji, oparta na jednej diodzie LED i jednym przycisku
Konfiguracja nadajnika:	możliwość przypisania dowolnego przycisku do kanału
Możliwość kasowania całej pamięci:	tak
Możliwość kasowania	nie

pojedynczego pilota:	
Możliwość wpisania pilota bez konieczności dostępu do przycisków odbiornika:	tak | **nie**
Uwagi:	eLB7 jest zamiennikiem sterowników eL1Q, eL7Q, optimum