Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 09:44

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/centrala-sterujaca-eldrim-elb7qk-silnik-24vdc-p-4180.html



Centrala sterująca ELDRIM eLB7Qk silnik 24Vdc

DOSTĘPNOŚĆ	Zapytaj o dostępność !
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**eLB7Qk**
KOD PRODUCENTA	**eLB7Qk**
Producent	**ELDRIM**

OPIS PRODUKTU

Centrala sterująca ELDRIM eLB7Qk silnik 24Vdc

Jest to sterownik dla napędów bramowych i garażowych wykorzystujący silniki na napięcie stałe 24V o mocy do 140W. Posiada wtyk wielożyłowy do bezpośredniego podłączenia do płytki łączeniowej ST-1, eL01a lub eL01. Doskonale nadaje się do pracy ciągłej. Można zastosować go na parkingach osiedlowych, posesjach prywatnych i w firmach. Sterownik **eLB7Qk** jest chętnie używany jako zamiennik sterownika **ST1** lub **ST2**.

Sterowniki są dostępne w czterech wersjach:

- **eLB7Qk** działająca w trybie High Security KeeLoq® o długości wziązki 100 mm
- **eLB7Qk2** działająca w trybie High Security KeeLoq® o długości wiązki 290 mm
- **eLB7Hk** o długości wiązki 100 mm, współpracuje z niemal wszystkimi pilotami zgodnymi z systemem kodowania KeeLoq®
- **eLB7Hk2** o długości wiązki 290 mm, współpracuje z niemal wszystkimi pilotami zgodnymi z systemem kodowania KeeLoq®

Podstawowe cechy eLB7k

- Łagodny start i stop, co zwiększa żywotność bramy
- Wbudowany odbiornik radiowy
- Sterowanie za pomocą nadajników (do 34) na częstotliwość 433,92MHz z kodem dynamicznie zmiennym KeeLoq®
- Zdalne programowanie pilotów
- Sterowanie na przycisk dzwonkowy
- Funkcja osiedlowa
- Funkcja furtki
- Bariera podczerwieni
- Funkcja automatycznego zamknięcia
- Wcześniejsze automatyczne zamknięcie bramy po przejechaniu bariery podczerwieni
- Regulacja siły przeciążenia statycznego i dynamicznego
- Automatyczne uchylenie po przeciążeniu
- Sygnalizacja świetlna lub załączanie z opóźnionym wyłączeniem oświetlenia
- Prosta procedura instalacji i programowania

Dane techniczne:	eLB7Qk	eLB7Qk2	eLB7Hk	eLB7Hk2
Zasilanie:		24V ac/dc		

Zakres temperatury pracy:	-20ºC / +70ºC			
Typ bezpiecznika:	6,3 A wymiary (5x20)			
Moc silnika:	max. 140W			
Wymiary zewnętrzne (szerokość x głębokość x wysokość):	84,8mm x 154,4mm x 42,8mm bez przewodu			
Obudowa:	bryzgoszczelna obudowa plastikowa IP40			
Waga:	**250g**	**270g**	**250g**	**270g**
Parametry wyjściowe:				
Wyjścia przekaźnikowe(typ, ilość, max. obciążenie):	silnik DC, jedno, 5,8A/24Vdc (maksymalna moc 140W)			
Wyjście przekaźnikowe lampy(typ, ilość, max. obciążenie):	monostabilne, jedno, 1A/24Vac (maksymalna moc 25W)			
Parametry radiowe:				
Moduł radiowy:	zintegrowany, superheterodynowy, zapewniający wysoka niezawodność, powtarzalność i odporność na zakłócenia radiowe			
Standard transmisji:	KeeLoq®			
Zasięg:	do 200m (przy stosowaniu nadajników eLdrim)			
Rodzaj modulacji / częstotliwość:	OOK / 433,92MHz			
Impedancja wejściowa anteny:	50 Ω			
Antena:	antena wewnętrzna, zaciski do podłączenia anteny zewnętrznej na eL01a			
Pamięć pilotów:	**34szt.**	**34szt.**	**48szt.**	**48szt.**
Funkcjonalność:				
Czas auto-zamykania:	5s - 10min			
Maksymalny czas pracy sterownika:	72s / 180s (zależne od wersji oprogramowania)			
Maksymalny czas świecenia lampy:	25min			
Interfejs użytkownika:	prosta instalacja urządzenia, procedura uczenia oraz konfiguracji, oparta na jednej diodzie LED i jednym przycisku			
Konfiguracja nadajnika:	możliwość przypisania dowolnego przycisku do kanału			
Możliwość kasowania całej pamięci:	tak			
Możliwość kasowania pojedynczego pilota:	nie			
Możliwość wpisania pilota bez konieczności dostępu do przycisków odbiornika:	**tak**	**tak**	**nie**	**nie**
Uwagi:	W przypadku montażu wymagane jest podłączenie fotokomórek, w przypadku braku fotokomórek należy założyć zworkę na płytce łączeniowej eL01a eLB7Qk jest kompatybilny z płytką łączeniowa ST1 W przypadku montażu w miejsce sterownika ST2 WYMAGANA jest zmiana płytki łączeniowej na eL01a oraz zmiana konfiguracji krańcówek na N.O.			