Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 09:16

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/karta-radiowa-eldrim-elr5-433-montazu-w-centralach-faac-p-4167.html



Karta radiowa ELDRIM eLR5-433 montażu w centralach Faac

Cena	**102,00 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	Zapytaj o dostępność !
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**eLR5-433**
KOD PRODUCENTA	**eLR5**
Producent	**ELDRIM**

OPIS PRODUKTU

Karta radiowa ELDRIM eLR5-433

Karta radiowa pracująca na częstotliwości 433.92MHz z modulacją OOK. Przeznaczona jest do montażu w centralach Faac w miejsce karty radiowej XF 433, które posiadają wbudowany dekoder OMNIDEC: E045, E145, E024S, E124, 391E, E720 (C720), E721 (C721), E600 (D600), E700 (D700HS), E1000 (D1000).

Podstawowe cechy eLR5

- Odporny na zakłócenia odbiornik superheterodynowy
- Filtr pośredniej częstotliwości
- Zasięg do 200m
- Mały pobór prądu
- Bezproblemowa instalacja w oryginalnych centralach firmy FAAC

Po założeniu karty radiowej do centrali Faac, włączyć zasilanie, zaprogramować nadajniki według procedury programowania i sprawdzić poprawność działania modułu.

Dane techniczne:	**eLR5**
Zasilanie:	z centrali sterującej 24Vdc
Pobór prądu (średni/maksymalny):	
Pamięć pilotów:	jak w oryginale
Zakres temperatury pracy:	-20ºC +70ºC
Wymiary zewnętrzne (szer. x głęb. x wys.):	48 x 35 x 12.5 mm
Obudowa:	brak obudowy, montaż poprzez złącze płyty głównej
Waga:	18.5g
Parametry wyjścia:	

Wyjście cyfrowe (ilość, max. obciążenie):	jedno, 20mA/5Vdc
Tryby pracy wyjść:	dane cyfrowe
Parametry radiowe:	
Moduł radiowy:	zintegrowany, superheterodynowy
Standard transmisji:	OMNIDEC
Rodzaj modulacji / częstotliwość:	OOK / 433,92MHz
Impedancja wejściowa anteny:	50 Ω
Antena:	antena wewnętrzna i zewnętrzna(zaciski śrubowe)
Funkcjonalność:	
Interfejs użytkownika:	prosta instalacja urządzenia
Konfiguracja pilota:	instrukcja OMNIDEC