



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

Dane aktualne na dzień: 18-05-2024 05:54

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/odbiornik-radiowy-2-kanalowy-eldrim-elr2-868h-p-4161.html>



Odbiornik radiowy 2-kanałowy ELDRIM eLR2-868H

DOSTĘPNOŚĆ

Produkt wycofany
Zapytaj o zamiennik

CZAS WYSYŁKI	3 DNI
NUMER KATALOGOWY	eLR2-868H
KOD PRODUCENTA	eLR2-868H
Producent	ELDRIM

OPIS PRODUKTU

Odbiornik radiowy 2-kanałowy ELDRIM eLR2-868H

Uniwersalny odbiornik radiowy **eLR2-868** służy do sterowania urządzeniami zasilanymi napięciem 230Vac. Posiada dwa kanały wyjściowe pracujące bistabilnie. Istnieje możliwość sterowania każdym kanałem osobno lub obydwoma jednocześnie. Odbiornik posiada wbudowany zasilacz na napięcie sieciowe 230Vac.

Radiolinia eLR2 jest dostępna w dwóch wersjach programowych:

- **eLR2-868S** zapamiętuje do 32 przycisków pilotów, współpracuje z nadajnikami stało kodowymi pracującymi na częstotliwości 868.3MHz:
 - **Marantec** seria Digital (868MHz)
 - **Hormann** seria stałokodowa (868MHz, szare nadajniki z niebieskimi przyciskami)
- **eLR2-868H** zapamiętuje do 42 nadajników, współpracuje niemal z wszystkimi nadajnikami z układem HCS pracującymi na częstotliwości 868,3MHz

Podstawowe cechy eLR2-868

- Doskonały odbiornik superheterodynowy z podwójnym filtrowaniem zakłóceń
- Pamięć nieulotna pilotów zdalnego sterowania
- Możliwość przypisania dowolnego z dwóch kanałów odbiornika do dowolnego przycisku
- Możliwość sterowania za pomocą przycisków dzwonekowych
- Zasilacz sieciowy

Dane techniczne:	Elr2-868S	eLR2-868H
Zasilanie:	230V AC	
Maksymalny pobór mocy w stanie spoczynku:		
Pamięć pilotów:	32	42
Zakres temperatury pracy:	-20°C +70°C	
Wymiary zewnętrzne (szer. x głęb. x wys.):	57 x 90 x 24 mm	

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

Obudowa:	bryzgoszczelna obudowa plastikowa IP40	
Waga:	85g	
Parametry wyjścia:		
Wyjścia przekaźnikowe (typ, ilość, max. obciążenie):	NO, 2, 5A/150W 230V	
Tryby pracy wyjść:	bistabilny	
Wejścia ręcznego sterowania odbiornika:	2 typu NO	
Parametry radiowe:		
Moduł radiowy:	zintegrowany, superheterodynowy, zapewniający wysoka niezawodność, powtarzalność i odporność na zakłócenia radiowe	
Zabezpieczenie transmisji:	transmisja stałokodowa	Keeloq®
Rodzaj modulacji / częstotliwość:	OOK / 868,30 MHz	
Zasięg:	do 150m	
Impedancja wejściowa anteny:	50 Ω	
Antena:	antena wewnętrzna	
Funkcjonalność:		
Interfejs użytkownika:	prosta instalacja urządzenia, procedura uczenia oraz konfiguracji, oparta na jednej diodzie LED i jednym przycisku	
Konfiguracja pilota:	możliwość przypisania dowolnego przycisku do pilota	
Możliwość kasowania całej pamięci:	tak	
Możliwość kasowania pojedynczego pilota:	nie	
Możliwość wpisania pilota bez konieczności dostępu do przycisków odbiornika:	nie	