Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 09:12

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/centrala-pogodowa-tf44r-p-4897.html

# Centrala pogodowa TF44R



| | |
|---|---|
| DOSTĘPNOŚĆ | **NA ZAMÓWIENIE** |
| CZAS WYSYŁKI | **Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44** |
| NUMER KATALOGOWY | **Centrala TF44R** |
| KOD PRODUCENTA | **Centrala TF44R** |
| Producent | **HERZ SYSTEM** |

## OPIS PRODUKTU

### Centrala pogodowa TF44R

**Nowe jednostki sterujące TF21/24 (24V DC na wyjściu) i TF41/44 (230V AC na wyjściu) zostały zaprojektowane do sterownia i zasilania siłowników. Siłowniki mogą być indywidualnie bądź jednocześnie sterowane za pomocą przycisków ręcznych lub zdalnie.**

Zależnie od modelu, sterowanie zdalne może odbywać się poprzez radiowy kontroler TR8. Sterowanie zdalne realizowane jest sekwencyjnie (krokowo) np. (otwieranie-stop-zamykanie-stop). Każdy przycisk steruje poszczególnym silnikiem. Jednoczesne wciśnięcie przycisków uruchamia wszystkie silniki (np. zamyka lub otwiera okna) Z urządzeniem mogą współpracować czujniki deszczu (RPR – 12Vwersja podgrzewana ), wiatru (RW) czy też natężenia światła (RL). TF21/24 i TF41/44 są zabudowane w plastikowej, odpornej na uderzenia obudowie. Urządzenie posiada certyfikat CE oraz spełnia normy: CEE89/336, CEE73/23 wraz z późniejszymi poprawkami.

| **DANE TECHNICZNE** | **TF21R** | **TF24R** | **TF41R** | **TF44R** |
|---|---|---|---|---|
| Zasilanie | 230V ~ 50Hz. | 230V ~ 50Hz. | 230V ~ 50Hz. | 230V ~ 50Hz. |
| Napięcie wyj. | 24V | 24V | 230V | 230V |
| Max moc wyj. | 15W | 45W | 300W | 1200W |
| Natężenie wyjściowe | 0,36A | 1,5A | 1,3A | 5,2A |
| Typ pracy | Ciągła | Ciągła | Ciągła | Ciągła |
| Współpraca z czujnikami | wiatru, deszczu, światła | wiatru, deszczu, światła | wiatru, deszczu, światła | wiatru, deszczu, światła |
| **Typ** | **Ilość siłowników** | **Ilość siłowników** | **Ilość siłowników** | **Ilość siłowników** |
| C20 | 1 | 4 | 6 | 16 |
| ACK4 | – | – | 4 | 16 |
| C30 | – | 1 | 4 | 16 |
| C40 | – | 1 | 5 | 20 |
| SL60 | – | 1 | 4 | 16 |
| C20 tandem | – | 2 | 3 | 8 |
| C240 | – | 2 | 3 | 8 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| T80 | – | 1 | 2 | 8 |
| T50 | – | 1 | 2 | 8 |