

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/centrala-sterujaca-eldrim-el13th-do-dwoch-silnikow-bram-skrzydlowych-1224vdc-p-4202.html>



Centrala sterująca ELDRIM eL13TH do dwóch silników bram skrzydłowych 12/24Vdc

Cena	316,20 zł
DOSTĘPNOŚĆ	Zapytaj o dostępność !
CZAS WYSYŁKI	Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44
NUMER KATALOGOWY	eL13TH
KOD PRODUCENTA	eL13TH
Producent	ELDRIM

OPIS PRODUKTU

Centrala sterująca ELDRIM eL13TH do dwóch silników bram skrzydłowych 12/24Vdc

Centrala **eL13** jest sterownikiem dla napędów bramowych wykorzystujący dwa siłowniki na napięcie stałe w zależności od wersji 12/15V lub 24V. Może współpracować zarówno z siłownikami z wbudowanymi krańcówkami jak i z siłownikami bez krańcówek Doskonale nadaje się do pracy ciągłej.

Sterownik eL13 jest dostępny w dwóch wersjach dla napięcia zasilającego o mocy: 12V/150W, 24V/150W, 24V/75W:

- **eL13TE** działa w trybie High Security KeeLoq® i współpracuje tylko z pilotami firm ELBRAM, Eldrim
- **eL13TH** współpracuje z niemal wszystkimi pilotami zgodnymi z systemem kodowania KeeLoq®
- **eL13E** zamiennik eL13TE, produkcja zakończona od 1 marca 2019
- **eL13H** zamiennik eL13TH, produkcja zakończona od 1 marca 2019

Podstawowe cechy eL13

- Prosta procedura instalacji i programowania
- Dwie bariery podczerwieni zewnętrzna i wewnętrzna
- Automatyczne zamykanie
- Funkcja furtki
- Funkcja osiedlowa
- Sterowanie na przycisk dzwonkowy
- Sterowanie za pomocą nadajników na częstotliwość 433,92 MHz z kodem dynamicznie zmiennym firmy KeeLoq®
- Zdalne programowanie pilotów
- Wcześniejsze auto zamknięcie bramy po przejechaniu bariery podczerwieni
- Regulacja siły przeciążenia dla każdego siłownika
- Regulacja czasu pracy poszczególnych silników tylko eL13T...
- Regulacja czasu opóźnienia ruchu pomiędzy siłownikami
- Automatyczne rozpoznawanie czasu pracy silników z krańcówkami
- Sygnalizacja świetlna lub załączanie oświetlenia z regulowanym czasem wyłączenia
- Obsługa siłowników z krańcówkami lub bez krańcówek

Dane techniczne: **eL13E, eL13TE | eL13H, eL13TH**

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

Zasilanie: 12Vac lub 24Vac

Zakres temperatury pracy: -20°C / +50°C

Moc silników: 2 x do 150W, 2x 75W(na zamówienie)

Pobór prądu w stanie spoczynku: do 15 mA (bez akcesoriów)

Pobór mocy w stanie spoczynku: 200mW/12V, 360mW/24V (bez akcesoriów)

Wymiary zewnętrzne (szerokość x głębokość x wysokość): 112mm x 90mm x 39mm

Obudowa: brak obudowy

Waga: eL13-12V/165g, eL13-24V/144g

Parametry wyjściowe:

Wyjścia przekaźnikowe(typ, ilość, max. obciążenie): Silnik DC, 2,

Wyjścia lampy(typ, ilość, max. obciążenie): monostabilne, jedno, 1A/24Vac (maksymalna moc 25W)

Parametry radiowe:

Standard transmisji: KeeLoq®

Zasięg: do 200 m

Rodzaj modulacji / częstotliwość: OOK / 433,92MHz

Impedancja wejściowa anteny: 50 Ω

Antena: antena wewnętrzna

Obsługiwane piloty: 2k433, 4E433, 2A433, 4A433 | KeeLoq® 433,92MHz

Pamięć pilotów: 34 sztuk

Funkcjonalność:

Czas auto-zamykania: 5s - 25min

maksymalny czas pracy sterownika: 90s

Interfejs użytkownika: Prosta instalacja urządzenia, procedura uczenia oraz konfiguracji, oparta na jednej diodzie LED i jednym przycisku.

Konfiguracja nadajnika: Możliwość przypisania dowolnego przycisku do kanału.

Możliwość kasowania całej pamięci: tak.

Możliwość kasowania pojedynczego pilota: nie.

Możliwość wpisania pilota bez konieczności dostępu do przycisków odbiornika: tak. tylko high security

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME
