



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

Dane aktualne na dzień: 08-05-2024 22:51

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/centrala-sterujaca-eldrim-elb2e-do-silnikow-24v-normstahl-magic-600-lub-magic-1000-p-4218.html>



Centrala sterująca ELDRIM eLB2E do silników 24V Normstahl (MAGIC 600 lub MAGIC 1000)

DOSTĘPNOŚĆ

[Zapytaj o dostępność !](#)

CZAS WYSYŁKI

3 DNI

NUMER KATALOGOWY

eLB2E

KOD PRODUCENTA

eLB2E

Producent

ELDRIM

OPIS PRODUKTU

Centrala sterująca ELDRIM eLB2E do silników 24V Normstahl

Produkt eLB2 jest to centrala sterująca dla automatów garażowych wykorzystujących silniki na napięcie stałe 24V o mocy do 140W z enkoderem. Doskonale nadaje się do pracy ciągłej. Można zastosować ją na parkingach osiedlowych, posesjach prywatnych i w firmach. Centrala eLB2 może być wykorzystany jako zamiennik sterownika w automatach garażowych firmy Normstahl (**MAGIC 600** lub **MAGIC 1000**). Złącze silnika oraz złącza zewnętrzne w sterowniku eLB2 oraz MAGIC 600 i MAGIC 1000 są kompatybilne. W przypadku takiego wykorzystania należy bezwzględnie zapoznać się z notą serwisową do sterownika eLB2 dostępną na stronie producenta.

Sterowniki są dostępne w dwóch wersjach:

- **eLB2H** - współpracuje z niemal wszystkimi pilotami zgodnymi z systemem kodowania KeeLoq®
- **eLB2E** - działa w trybie High Security KeeLoq® i współpracuje z pilotami firmy Eldrim

Podstawowe cechy eLB2

- Wbudowany odbiornik radiowy
- Sterowanie za pomocą do 30 nadajników na częstotliwość 433,92MHz z kodem dynamicznie zmiennym KeeLoq®
- Sterowanie na przycisk dzwonkowy
- Wirtualne krańcówki
- Wejście bariery podczerwieni
- Wcześniejsze auto-zamknięcie bramy po przejechaniu bariery podczerwieni
- Sterowanie manipulatorem umieszczonym na obudowie
- Funkcja automatycznego zamknięcia
- Funkcja osiedlowa
- Funkcja awaryjnego zamknięcia i otwarcia
- Regulacja siły przeciążenia: statyczna i dynamiczna
- Dynamiczne domknięcie dla bramy uchylnej
- Sygnalizacja świetlna ruchu bramy lub załączanie oświetlenia z opóźnionym wyłączeniem
- Automatyczne ustawianie przeciążenia
- Automatyczne uchylenie po przeciążeniu
- Zdalne programowanie nadajników w wersji eLB2E
- Prosta procedura instalacji i programowania

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME**Dane techniczne: ELDRIM eLB2**

Zasilanie: 2x24Vac

Pobór prądu w stanie spoczynku: do 25mA bez akcesoriów

Zakres temperatury pracy: -20°C +70°C

Typ bezpiecznika: 1.6A/230V (FUSE) Ø5x20

Wymiary zewnętrzne (szerokość x
głębokość x wysokość): 150 x 88,6 x 30,5mm

Obudowa: brak, montaż w automacie

Waga: 146g

Parametry wyjściowe:

Wyjście silnika: 24Vdc do 140W

Wyjście lampy: 230V/40W nie stosować świetlówek

Parametry wejściowe:

Encoder: podwójny 5Vdc/72Hz

Stop: NC(normalnie zwarty), 24Vdc

Fotokomórka: NC(normalnie zwarty), 24Vdc

Sterowanie przewodowe: NO(normalnie rozzwarty), 24Vdc

Parametry radiowe:

Standard transmisji: KeeLoq®

Zasięg: do 200 m

Rodzaj modulacji / częstotliwość: OOK / 433,92MHz

Impedancja wejściowa anteny: 50 Ω

Antena: antena wewnętrzna, zaciski do
podłączenia anteny zewnętrznej

Obsługiwane piloty: 2k433, 4k433, 2A433, 4A433

Pamięć pilotów: 30 pilotów

Funkcjonalność:

Czas auto-zamykania: 15s do 25 minut

Czas podtrzymania oświetlenia: 15s do 25 minut

Interfejs użytkownika: prosta instalacja urządzenia, procedura
uczenia oraz konfiguracja

Konfiguracja nadajnika: możliwość przypisania dowolnego
przycisku do kanału

Możliwość kasowania całej pamięci: tak

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul.Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

Możliwość kasowania pojedynczego pilota:	nie
--	-----

Możliwość wpisania pilota bez konieczności dostępu do przycisków odbiornika:	tak
--	-----