Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 04:34

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/centrala-sterujaca-eldrim-elb6h-do-napedow-bramowych-lub-garazowych-do-700-w-p-4195.html



Centrala sterująca ELDRIM eLB6H - do napędów bramowych lub garażowych do 700 W

Cena	**416,50 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	Zapytaj o dostępność !
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**eLB6H**
KOD PRODUCENTA	**eLB6H**
Producent	**ELDRIM**

OPIS PRODUKTU

Centrala sterująca ELDRIM eLB6H - do napędów bramowych lub garażowych do 700 W

Sterownik eLB6 to sterownik dla napędów bramowych i garażowych wykorzystujący silnik(roletowy) rewersyjny jednofazowy z wbudowanymi krańcówkami, zasilany napięciem 230Vac. Automatycznie rozpoznaje zadziałanie wyłącznika krańcowego. Posiada wbudowany odbiornik radiowy. Doskonale nadaje się do pracy ciągłej. Można zastosować go na parkingach osiedlowych, posesjach prywatnych i w firmach.

Sterownik eLB6 jest dostępny w pięciu wersjach:

- **eLB6E** - działa w trybie High Security KeeLoq® i współpracuje z pilotami firmy Eldrim, Elbram
- **eLB6Ek** - działa w trybie High Security KeeLoq®, współpracuje z pilotami firmy Eldrim oraz posiada manipulator 3-przyciskowy
- **eLB6H** - współpracuje z **niemal wszystkimi** pilotami zgodnymi z systemem kodowania KeeLoq®
- **eLB6Hk** - współpracuje z **niemal wszystkimi** pilotami zgodnymi z systemem kodowania KeeLoq® oraz posiada manipulator 3-przyciskowy
- **eLB6THk** - współpracuje z **niemal wszystkimi** pilotami, posiada manipulator 3-przyciskowy oraz funkcję HOLD TO CLOSE

Podstawowe cechy eLB6:

- Sterowanie sekwencyjne za pomocą nadajników na częstotliwość 433,92MHz
- Sterowanie manipulatorem zewnętrznym lub umieszczonym na obudowie (Opcjonalnie)
- Sterowanie manipulatorem na dwa sposoby
- Funkcja automatycznego zamknięcia
- Funkcja osiedlowa
- Możliwość instalacji bariery podczerwieni
- Funkcja testowania fotokomórek
- Wejście listwy krawędziowej typu OSE(1kHz, 12Vdc)
- Wcześniejsze auto-zamknięcie bramy po przejechaniu bariery podczerwieni
- Sygnalizacja świetlna ruchu bramy lub załączanie oświetlenia z opóźnionym wyłączeniem
- Sygnalizacja świetlna ruchu silnika
- Prosta procedura instalacji i programowania
- Wygodna obudowa sterownika IP53

Dane techniczne:	**eLB6E, eLB6Ek | eLB6H, eLB6Hk, eLB6THk**
Zasilanie:	230 Vac ~ 50Hz
Zakres temperatury pracy:	-20ºC / +70ºC
Typ bezpiecznika:	3.15A/230V (FUSE) ø5x20
Minimalny pobór prądu w czasie spoczynku:	
Pobór mocy w stanie spoczynku:	
Wymiary zewnętrzne (szerokość x głębokość x wysokość):	155 mm x 179 mm x 99 mm
Obudowa:	IP53
Waga:	eLB6E, eLB6H - 886g eLB6Ek, eLB6Hk - 932g
Parametry wyjściowe:	
Silnik(napięcie, maksymalna moc):	230V, 700W
Wyjście lampy(napięcie, maksymalna moc):	230V, 40W - nie stosować świetlówek
Listwa optyczna zabezpieczenie krawędzi:	trójprzewodowe wejście typu OSE(FRABA lub Witt), 1kHz, 12Vdc
Parametry radiowe:	
Standard transmisji:	KeeLoq®
Zasięg:	do 200m
Rodzaj modulacji / częstotliwość:	OOK / 433,92MHz
Impedancja wejściowa anteny:	50 Ω.
Antena:	antena wewnętrzna, zaciski do podłączenia anteny zewnętrznej
Obsługiwane piloty:	2k433, 4k433, 2A433, 4A433, 4E433 | KeeLoq® 433,92MHz
Pamięć pilotów:	34szt.
Funkcjonalność:	
Czas auto-zamykania:	5s - 10min
maksymalny czas pracy sterownika:	120s
Interfejs użytkownika:	prosta instalacja urządzenia, procedura uczenia oraz konfiguracji, oparta na jednej diodzie LED i jednym przycisku
Konfiguracja nadajnika:	Możliwość przypisania dowolnego przycisku do kanału
Możliwość kasowania całej pamięci:	tak
Możliwość kasowania	nie

pojedynczego pilota:

Możliwość wpisania pilota bez konieczności dostępu do przycisków odbiornika:	nie