


Dane aktualne na dzień: 17-05-2024 17:23

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/centrala-sterujaca-eldrim-elb6thk-do-napedow-bramowych-lub-garazowych-do-700-w-p-4198.html>



Cena	479,40 zł
DOSTĘPNOŚĆ	Zapytaj o dostępność !
CZAS WYSYŁKI	Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44
NUMER KATALOGOWY	eLB6THk
KOD PRODUCENTA	eLB6THk
Producent	ELDRIM

OPIS PRODUKTU

Centrala sterująca ELDRIM eLB6THk - do napędów bramowych lub garażowych do 700 W

Sterownik eLB6 to sterownik dla napędów bramowych i garażowych wykorzystujący silnik(roletowy) rewersyjny jednofazowy z wbudowanymi krańcówkami, zasilany napięciem 230Vac. Automatycznie rozpoznaje zadziałanie wyłącznika krańcowego. Posiada wbudowany odbiornik radiowy. Doskonale nadaje się do pracy ciągłej. Można zastosować go na parkingach osiedlowych, posesjach prywatnych i w firmach.

Sterownik eLB6 jest dostępny w pięciu wersjach:

- **eLB6E** - działa w trybie High Security KeeLoq® i współpracuje z pilotami firmy Eldrim, Elbram
- **eLB6Ek** - działa w trybie High Security KeeLoq®, współpracuje z pilotami firmy Eldrim oraz posiada manipulator 3-przyciskowy
- **eLB6H** - współpracuje z **niemal wszystkimi** pilotami zgodnymi z systemem kodowania KeeLoq®
- **eLB6Hk** - współpracuje z **niemal wszystkimi** pilotami zgodnymi z systemem kodowania KeeLoq® oraz posiada manipulator 3-przyciskowy
- **eLB6THk** - współpracuje z **niemal wszystkimi** pilotami, posiada manipulator 3-przyciskowy oraz funkcję HOLD TO CLOSE

Podstawowe cechy eLB6:

- Sterowanie sekwencyjne za pomocą nadajników na częstotliwość 433,92MHz
- Sterowanie manipulatorem zewnętrznym lub umieszczonym na obudowie (Opcjonalnie)
- Sterowanie manipulatorem na dwa sposoby
- Funkcja automatycznego zamknięcia
- Funkcja osiedlowa
- Możliwość instalacji bariery podczerwieni
- Funkcja testowania fotokomórek
- Wejście listwy krawędziowej typu OSE(1kHz, 12Vdc)
- Wcześniejsze auto-zamknięcie bramy po przejechaniu bariery podczerwieni
- Sygnalizacja świetlna ruchu bramy lub załączanie oświetlenia z opóźnionym wyłączeniem
- Sygnalizacja świetlna ruchu silnika
- Prosta procedura instalacji i programowania
- Wygodna obudowa sterownika IP53

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME**Dane techniczne:** **eLB6E, eLB6Ek | eLB6H, eLB6Hk, eLB6THk**

Zasilanie: 230 Vac ~ 50Hz

Zakres temperatury pracy: -20°C / +70°C

Typ bezpiecznika: 3.15A/230V (FUSE) Ø5x20

Minimalny pobór prądu w czasie spoczynku:

Pobór mocy w stanie spoczynku:

Wymiary zewnętrzne (szerokość x głębokość x wysokość): 155 mm x 179 mm x 99 mm

Obudowa: IP53

Waga: eLB6E, eLB6H - 886g
eLB6Ek, eLB6Hk - 932g

Parametry wyjściowe:

Silnik(napięcie, maksymalna moc): 230V, 700W

Wyjście lampy(napięcie, maksymalna moc): 230V, 40W - nie stosować świetlówek

Listwa optyczna zabezpieczenie krawędzi: trójprzewodowe wejście typu OSE(FRABA lub Witt), 1kHz, 12Vdc

Parametry radiowe:

Standard transmisji: KeeLoq®

Zasięg: do 200m

Rodzaj modulacji / częstotliwość: OOK / 433,92MHz

Impedancja wejściowa anteny: 50 Ω.

Antena: antena wewnętrzna, zaciski do podłączenia anteny zewnętrznej

Obsługiwane piloty: 2k433, 4k433, 2A433, 4A433, 4E433 | KeeLoq® 433,92MHz

Pamięć pilotów: 34szt.

Funkcjonalność:

Czas auto-zamykania: 5s - 10min

maksymalny czas pracy sterownika: 120s

Interfejs użytkownika: prosta instalacja urządzenia, procedura uczenia oraz konfiguracji, oparta na jednej diodzie LED i jednym przycisku

Konfiguracja nadajnika: Możliwość przypisania dowolnego przycisku do kanału

Możliwość kasowania całej pamięci: tak

Możliwość kasowania: nie

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

pojedynczego pilota:

Możliwość wpisania pilota bez konieczności dostępu do przycisków odbiornika: nie