



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul.Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

Dane aktualne na dzień: 13-05-2024 22:54

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/centrala-sterujaca-eldrim-elb7e-box-do-silnikow-24vdc-p-4177.html>



Centrala sterująca ELDRIM eLB7E BOX do silników 24Vdc

Cena	275,40 zł
DOSTĘPNOŚĆ	Zapytaj o dostępność !
CZAS WYSYŁKI	Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44
NUMER KATALOGOWY	eLB7E BOX
KOD PRODUCENTA	eLB7E BOX
Producent	ELDRIM

OPIS PRODUKTU

Centrala sterująca ELDRIM eLB7E BOX do silników 24Vdc

Sterownik **eLB7** jest przeznaczony dla napędów bramowych i garażowych wykorzystujący silniki na napięcie stałe 24V o mocy do 140W. Doskonale nadaje się do pracy ciągłej. Można zastosować go na parkingach osiedlowych, posesjach prywatnych i w firmach. Posiada liczne zabezpieczenia i wbudowany odbiornik radiowy na częstotliwość 433,92MHz.

Sterownik standardowo dostępny jest w trzech wersjach:

- **eLB7E** działająca w trybie High Security KeeLoq® i współpracuje z nadajnikami firmy Elbram lub eLdrim
- **eLB7H** współpracuje z niemal wszystkimi pilotami zgodnymi z systemem kodowania KeeLoq®

Podstawowe cechy eLB7

- Łagodny start i stop, co zwiększa żywotność bramy
- Wbudowany odbiornik radiowy
- Sterowanie za pomocą nadajników na częstotliwość 433,92MHz z kodem dynamicznie zmiennym KeeLoq®
- Zdalne programowanie pilotów
- Sterowanie na przycisk dzwonekowy
- Funkcja osiedlowa
- Funkcja furtki
- Bariery podczerwieni
- Funkcja automatycznego zamknięcia
- Wcześniejsze automatyczne zamknięcie bramy po przejechaniu bariery podczerwieni
- Regulacja siły przeciążenia statycznego i dynamicznego
- Automatyczne uchylenie po przeciążeniu
- Sygnalizacja świetlna lub załączanie z opóźnionym wyłączeniem oświetlenia
- Prosta procedura instalacji i programowania

Dane techniczne:	eLB7E eLB7H
Zasilanie:	24V ac/dc
Zakres temperatury pracy:	-20°C / +70°C
Typ bezpiecznika:	6,3 A wymiary (5x20)
Moc silnika:	max. 140W
Wymiary zewnętrzne	84,8mm x 154,4mm x

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

(szerokość x głębokość x wysokość): 42,8mm bez przewodu

Obudowa: bryzgoszczelna obudowa plastikowa IP40

Waga: 130g | **130g**

Parametry wyjściowe:

Wyjścia przekaźnikowe (typ, ilość, max. obciążenie): silnik DC, jedno, 5,8A/24Vdc (maksymalna moc 140W)

Wyjście przekaźnikowe lampy (typ, ilość, max. obciążenie): monostabilne, jedno, 1A/24Vac (maksymalna moc 25W)

Parametry wejściowe:

Wejście krańcówek (typ, ilość, nazwa): NO (normalnie rozwarte), 2, LO(10) i LC(12)

Wejście sterujące (typ, ilość, nazwa): NO (normalnie rozwarte), 2, C1(13) i C2(15)

Wejście fotokomórek (typ, ilość, nazwa): NC (normalnie zwarte), 1, PHOTO(9)

Parametry radiowe:

Moduł radiowy: zintegrowany, superheterodynowy, zapewniający wysoką niezawodność, powtarzalność i odporność na zakłócenia radiowe

Standard transmisji: KeeLoq®

Zasięg: do 200m (przy stosowaniu nadajników eLdirm)

Rodzaj modulacji / częstotliwość: OOK / 433,92MHz

Impedancja wejściowa anteny: 50 Ω

Antena: antena wewnętrzna

Pamięć pilotów: 34szt. | **48szt.**

Funkcjonalność:

Czas auto-zamykania: 5s - 10min

Maksymalny czas pracy sterownika: 72s / 180s (zależne od wersji oprogramowania)

Maksymalny czas świecenia lampy: 25min

Interfejs użytkownika: prosta instalacja urządzenia, procedura uczenia oraz konfiguracji, oparta na jednej diodzie LED i jednym przycisku

Konfiguracja nadajnika: możliwość przypisania dowolnego przycisku do kanału

Możliwość kasowania całej pamięci: tak

Możliwość kasowania: nie

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

pojedynczego pilota:

Możliwość wpisania pilota bez

tak | **nie**

konieczności dostępu do

przycisków odbiornika:

Uwagi:

eLB7 jest zamiennikiem
sterowników eL1Q, eL7Q,
optimum