Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 02:41

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/centrala-sterujaca-eldrim-elb9e-box-dla-dwoch-silnikow-230vac-p-4207.html



Centrala sterująca ELDRIM eLB9E BOX - dla dwóch silników 230Vac

Cena	**470,90 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	Zapytaj o dostępność !
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**eLB9E BOX**
KOD PRODUCENTA	**eLB9E BOX**
Producent	**ELDRIM**

OPIS PRODUKTU

Centrala sterująca ELDRIM eLB9E BOX - dla dwóch silników 230Vac + OBUDOWA

Sterownik eLB9 jest przeznaczony dla napędów bramowych wykorzystujących dwa silniki/siłowniki na napięcie 230Vac o mocy do 500W. Doskonale nadaje się do pracy ciągłej, można zastosować go na posesjach prywatnych i w firmach. Zastosowany system zmiennego kodowania nadajników firmy Microchip sprawia iż system staje się niedostępny dla osoby nieautoryzowanej.

Sterownik eLB9 jest dostępny w czterech wersjach:

- **eLB9E** działa w trybie High Security KeeLoq® i współpracuje tylko z pilotami firmy Eldrim, Elbram
- **eLB9Ek** działa w trybie High Security j/w, obsługuje dodatkowo przełączniki krańcowe
- **eLB9H** współpracuje z niemal wszystkimi pilotami zgodnymi z systemem kodowania KeeLoq
- **eLBHk** współpracuje z pilotami j/w, obsługuje dodatkowo przełączniki krańcowe

Podstawowe cechy eLB9:

- Łagodny start i stop, co zwiększa żywotność bramy
- Sterowanie za pomocą nadajników 433MHz
- Sterowanie na przyciski dzwonkowe
- Funkcje: AUTOZAMYKANIE, TYLKO OTWÓRZ, FURTKA
- Regulacja siły ciągu
- Regulacja czasu pracy
- Funkcja zwolnienia
- Automatyczne rozpoznawanie typu krańcówek (tylko wersja k)
- Sygnalizacja świetlna
- Funkcja skrócenia czasu autozamykania po wykryciu przejazdu
- Funkcja testowania fotokomórek zwiększająca bezpieczeństwo
- Możliwość podłączenia elektrozamka
- Sygnalizacja stanu wejść
- Zdalne programowanie nadajników w wersji eLB9E i eLB9Ek
- Prosta procedura instalacji i programowania

Dane techniczne:	eLB9E	eLB9Ek	eLB9H	eLB9Hk

Zasilanie:	230Vac+10%/-15% 50Hz			
Pobór mocy w stanie spoczynku:	poniżej 3W (bez akcesoriów)			
Typ bezpiecznika:	5A/230V (5x20mm)			
Zakres temperatury pracy:	-20ºC / +70ºC.			
Wymiary zewnętrzne (szerokość x głębokość x wysokość):	164mm x 107mm x 38mm			
Obudowa:	brak(dedykowana obudowa eL231)			
Waga:	**470g**	**480g**	**470g**	**480g**
Parametry wyjściowe:				
Silnik(typ, ilość, max. obciążenie):	indukcyjny 1-fazowy, 2, 2 x 0,5kW			
Lampa(typ, ilość, max. obciążenie):	**NO, 1, 230Vac/15W - nie stosować świetlówek**			
Maksymalna obciążalność kanału CH2:	1A/30VDC, 0.3A/60VDC, 0.5A/125VAC			
Zasilanie osprzętu(typ, ilość, max. obciążenie):	DC, 1, 24Vdc/300mA			
Parametry radiowe:				
Standard transmisji:	KeeLoq®			
Zabezpieczenie transmisji:	64 - bitowy kod dynamicznie zmienny			
Zasięg:	do 200 m			
Rodzaj modulacji / częstotliwość:	OOK / 433,92MHz			
Impedancja wejściowa anteny:	50 Ω.			
Antena:	antena wewnętrzna			
Obsługiwane piloty:	2k433, 4k433, 2A433, 4A433, 4E433			
Pamięć pilotów:	32 pilotów			
Funkcjonalność:				
Czas auto-zamykania:	5s - 25min.			
maksymalny czas pracy sterownika:	0s - 120s.			
maksymalny czas przerwy:	10s przy otwieraniu, 20s zamykaniu			
Interfejs użytkownika:	Prosta instalacja urządzenia, procedura uczenia oraz konfiguracji, oparta na jednej diodzie LED i dwóch przyciskach			
Konfiguracja nadajnika:	Możliwość przypisania dowolnego przycisku do kanału.			
Możliwość kasowania całej pamięci:	tak			
Możliwość kasowania pojedynczego pilota:	nie			
Możliwość wpisania pilota bez konieczności dostępu do przycisków odbiornika:	**tak**	**tak**	**nie**	**nie**