



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

Dane aktualne na dzień: 29-04-2024 01:01

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/centrala-sterujaca-eldrim-elr2htk-dla-silnika-rolety-z-krańcówkami-230vac-p-4225.html>



Centrala sterująca ELDRIM eLR2HTk dla silnika rolety z krańcówkami 230Vac

DOSTĘPNOŚĆ

Produkt wycofany
Zapytaj o zamiennik

CZAS WYSYŁKI	3 DNI
NUMER KATALOGOWY	eLR2HTk
KOD PRODUCENTA	eLR2HTk
Producent	ELDRIM

OPIS PRODUKTU

Centrala sterująca ELDRIM eLR2HTk dla silnika rolety z krańcówkami, zasilanego 230Vac

Odbiornik radiowy **eLR2QT** lub **eLR2HT** służy do sterowania silnikiem dwukierunkowym z wbudowanymi wyłącznikami krańcowymi zasilanymi napięciem 230Vac. Posiada dwa kanały wyjściowe dla zamykania i otwierania. Odbiornik **eLR2QT** współpracuje z nadajnikami firmy eLdrim i Wiśniowski zgodnymi ze standardem wysokiego bezpieczeństwa Keeloq® pracującymi na częstotliwości 433,92MHz natomiast **eLR2HT** przeznaczony jest do pracy z **wszystkimi nadajnikami** zgodnymi ze standardem transmisji Keeloq® (Basic Pulse Element 400µs) pracującymi na częstotliwości 433,92MHz. Sterowanie może odbywać się również za pomocą przycisków dzwinkowych podłączonych do odbiornika.

Podstawowe cechy eLR2Q(H)T(K)

- Doskonały odbiornik superheterodynowy z podwójnym filtrowaniem zakłóceń.
- Pamięć nieulotna pilotów zdalnego sterowania.
- Wersja eLR2QT zapamiętuje 32 nadajniki.
- Wersja eLR2HT zapamiętuje 42 nadajniki.
- Możliwość dołączenia anteny zewnętrznej
- Sterowanie podwójnym przyciskiem dzwinkowym lub przełącznikiem roletowym tylko **eLR2QT** i **eLR2HT**.
- Programowalny czas pracy rolety tylko **eLR2QT** i **eLR2HT**.
- Rozpoznawanie pozycji krańcowych tylko **eLR2QTK** i **eLR2HTK**.

UWAGA: Odbiornik radiowy eLR2QTK i eLR2HTK jest zamiennikiem dla nieprodukowanego już odbiornika eL4T.

Dane Techniczne:	eLR2QT(K) eLR2HT(K)
Zasilanie:	230V AC
Maksymalny pobór prądu:	4,4 mA
Pamięć pilotów:	32 piloty 42 piloty
Zakres temperatury pracy:	-20°C +70°C
Wymiary zewnętrzne (szer. x głęb. x wys.):	57 x 90 x 24 mm
Obudowa:	bryzgoszczelna obudowa plastikowa IP40

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

Waga: 93 g

Parametry wyjścia:

Wyjście przekaźnikowe (typ, ilość, max. obciążenie): NO, 2, 1kW/5A 230Vac

Tryby pracy wyjść: monostabilny przemienny

Wejścia ręcznego sterowania odbiornika: 2 typu NO(tylko eLR2QT i eLR2HT),
brak(tylko eLR2QTK i eLR2HTK)

Parametry radiowe:

Moduł radiowy: zintegrowany, superheterodynowy,
zapewniający wysoka niezawodność,
powtarzalność i odporność na zakłócenia
radiowe

Zabezpieczenie transmisji: 64 - bitowy kod dynamicznie zmienny
Keeloq®

Rodzaj modulacji / częstotliwość: OOK / 433,92 MHz

Zasięg: 50-150 m

Impedancja wejściowa anteny: 50 Ω

Antena: antena wewnętrzna

Funkcjonalność:

Interfejs użytkownika: Prosta instalacja urządzenia, procedura
uczenia oraz konfiguracji, oparta na jednej
diodzie LED i jednym przycisku

Konfiguracja pilota: Możliwość przypisania dowolnego
przycisku do pilota

Możliwość kasowania całej pamięci: tak

Możliwość kasowania pojedynczego pilota: nie

Możliwość wpisania pilota bez
konieczności dostępu do przycisków
odbiornika: nie