

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/dwukanalowy-odbiornik-radiowy-eldrim-elr1h2m-p-4154.html>



Dwukanałowy odbiornik radiowy ELDRIM eLR1H2M

Cena	170,00 zł
DOSTĘPNOŚĆ	Zapytaj o dostępność !
CZAS WYSYŁKI	Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44
NUMER KATALOGOWY	eLR1H2M
KOD PRODUCENTA	eLR1H2M
Producent	ELDRIM

OPIS PRODUKTU

Dwukanałowy odbiornik radiowy ELDRIM eLR1H2M

Uniwersalny dwukanałowy odbiornik radiowy serii **eLR1** przeznaczony jest do pracy z nadajnikami zgodnymi z systemem Keeloq® (Basic Pulse Element 400µs) pracującymi na częstotliwości 433,92MHz. Posiada wygodną wiązkę przewodów łączeniowych o długości 250 mm z gniazdem.

Rodzina odbiorników eLR1 jest dostępna w czterech wersjach konfiguracyjnych pod następującymi nazwami:

- **eLR1Q2** - pracuje w systemie high security Keeloq® i pozwala zapamiętać do 32 pilotów firmy eLdrim i Wiśniowski
- **eLR1Q2M** - pracuje w systemie high security Keeloq® i pozwala zapamiętać do 1000 pilotów firmy eLdrim i Wiśniowski
- **eLR1H2** - współpracuje z **niemal wszystkimi** nadajnikami zgodnymi z systemem kodowania KeeLoq® (Basic Pulse Element 400µs), pozwala zapamiętać 42 piloty
- **eLR1H2M** - współpracuje z **niemal wszystkimi** nadajnikami zgodnymi z systemem kodowania KeeLoq® (Basic Pulse Element 400µs), pozwala zapamiętać 1000 pilotów

Podstawowe cechy eLR1

- Doskonały odbiornik superheterodynowy z podwójnym filtrowaniem zakłóceń
- Pamięć nieulotna pilotów zdalnego sterowania
- Praca w trybie bistabilnym i monostabilnym dla kanału CH2
- Możliwość dołączenia anteny zewnętrznej

Dane techniczne:	Elr1q2	eLR1Q2M	eLR1H2	eLR1H2M
Zasilanie:	12/24Vac/dc			
Maksymalny pobór prądu off/on:	12mA/60mA przy zasilaniu 24Vac			
Zakres temperatury pracy:	-20°C +70°C			

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul.Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

Pamięć pilotów:	32	1000	42	1000
Wymiary zewnętrzne (szer. x głęb. x wys.):	47 x 67 x 24 mm			
Obudowa:	bryzgoszczelna obudowa plastikowa IP40			
Waga:	43g	53g	43g	53g
Parametry wyjścia:				
Wyjścia przekaźnikowe (typ, ilość, max. obciążenie):	NO, dwa wyjścia, 1A/30Vdc (maksymalna moc 62,5VA/30W)			
Tryby pracy wyjść:	monostabilny, praca w trybie bistabilnym tylko dla kanału CH2			
Parametry radiowe:				
Moduł radiowy:	zintegrowany, superheterodynowy, zapewniający wysoka niezawodność, powtarzalność i odporność na zakłócenia radiowe			
Zabezpieczenie transmisji eLR1Q2(M):	64 - bitowy kod dynamicznie zmienny Keeloq®			
Rodzaj modulacji / częstotliwość:	OOK / 433,92 MHz			
Zasięg:	do 200m (przy stosowaniu nadajników eLdrim)			
Impedancja wejściowa anteny:	50 Ω			
Antena:	antena wewnętrzna, zaciski do podłączenia anteny zewnętrznej			
Funkcjonalność:				
Interfejs użytkownika:	prosta instalacja urządzenia, procedura uczenia oraz konfiguracji, oparta na jednej diodzie LED i jednym przycisku			
Konfiguracja pilota:	możliwość przypisania dowolnego przycisku do pilota			
Możliwość kasowania całej pamięci:	tak			
Możliwość kasowania pojedynczego pilota:	nie			
Możliwość wpisania pilota bez konieczności dostępu do przycisków odbiornika:	nie			