Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 09:16

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/dwukanalowy-odbiornik-radiowy-eldrim-elr1q2-p-4151.html



Dwukanałowy odbiornik radiowy ELDRIM eLR1Q2

Cena	**102,00 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	Zapytaj o dostępność !
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**eLR1Q2**
KOD PRODUCENTA	**eLR1Q2**
Producent	**ELDRIM**

OPIS PRODUKTU

Dwukanałowy odbiornik radiowy ELDRIM eLR1Q2

Uniwersalny dwukanałowy odbiorniki radiowy serii **eLR1** przeznaczony jest do pracy z nadajnikami zgodnymi z systemem Keeloq®(Basic Pulse Element 400µs) pracującymi na częstotliwości 433,92MHz. Posiada wygodną wiązkę przewdów łączeniowych o długości 250 mm z gniazdem.

Rodzina odbiorników eLR1 jest dostępna w czterech wersjach konfiguracyjnych pod następującymi nazwami:

- **eLR1Q2** - pracuje w systemie high security Keeloq® i pozwala zapamiętać do 32 pilotów firmy eLdrim i Wiśniowski
- **eLR1Q2M** - pracuje w systemie high security Keeloq® i pozwala zapamiętać do 1000 pilotów firmy eLdrim i Wiśniowski
- **eLR1H2** - współpracuje z **niemal wszystkimi** nadajnikami zgodnymi z systemem kodowania KeeLoq®(Basic Pulse Element 400µs), pozwala zapamiętać 42 piloty
- **eLR1H2M** - współpracuje z **niemal wszystkimi** nadajnikami zgodnymi z systemem kodowania KeeLoq®(Basic Pulse Element 400µs), pozwala zapamiętać 1000 pilotów

Podstawowe cechy eLR1

- Doskonały odbiornik superheterodynowy z podwójnym filtrowaniem zakłóceń
- Pamięć nieulotna pilotów zdalnego sterowania
- Praca w trybie bistabilnym i monostabilnym dla kanału CH2
- Możliwość dołączenia anteny zewnętrznej

Dane techniczne:	Elr1q2	eLR1Q2M	eLR1H2	eLR1H2M
Zasilanie:		12/24Vac/dc		
Maksymalny pobór prądu off/on:		12mA/60mA przy zasilaniu 24Vac		
Zakres temperatury pracy:		-20ºC +70ºC		

Pamięć pilotów:	32	1000	42	1000
Wymiary zewnętrzne (szer. x głęb. x wys.):	47 x 67 x 24 mm			
Obudowa:	bryzgoszczelna obudowa plastikowa IP40			
Waga:	43g	53g	43g	53g
Parametry wyjścia:				
Wyjścia przekaźnikowe (typ, ilość, max. obciążenie):	NO, dwa wyjścia, 1A/30Vdc (maksymalna moc 62,5VA/30W)			
Tryby pracy wyjść:	monostabilny, praca w trybie bistabilnym tylko dla kanału CH2			
Parametry radiowe:				
Moduł radiowy:	zintegrowany, superheterodynowy, zapewniający wysoka niezawodność, powtarzalność i odporność na zakłócenia radiowe			
Zabezpieczenie transmisji eLR1Q2(M):	64 - bitowy kod dynamicznie zmienny Keeloq®			
Rodzaj modulacji / częstotliwość:	OOK / 433,92 MHz			
Zasięg:	do 200m (przy stosowaniu nadajników eLdrim)			
Impedancja wejściowa anteny:	50 Ω			
Antena:	antena wewnętrzna, zaciski do podłączenia anteny zewnętrznej			
Funkcjonalność:				
Interfejs użytkownika:	prosta instalacja urządzenia, procedura uczenia oraz konfiguracji, oparta na jednej diodzie LED i jednym przycisku			
Konfiguracja pilota:	możliwość przypisania dowolnego przycisku do pilota			
Możliwość kasowania całej pamięci:	tak			
Możliwość kasowania pojedynczego pilota:	nie			
Możliwość wpisania pilota bez konieczności dostępu do przycisków odbiornika:	nie			