



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul.Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

Dane aktualne na dzień: 14-05-2024 14:12

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/jednokanalowy-odbiornik-radiowy-eldrim-el3v5h-p-4144.html>



Jednokanałowy odbiornik radiowy ELDRIM eL3V5H

Cena	110,50 zł
DOSTĘPNOŚĆ	Zapytaj o dostępność !
CZAS WYSYŁKI	Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44
NUMER KATALOGOWY	eL3V5H
KOD PRODUCENTA	eL3V5H
Producent	ELDRIM

OPIS PRODUKTU

Jednokanałowy odbiornik radiowy ELDRIM eL3V5H

Najbardziej popularny w Polsce jednokanałowy odbiornik radiowy pracujący w paśmie 433,92 MHz. Przekaznik wyjściowy może pracować w trybie bistabilnym lub monostabilnym z regulacją czasu załączenia. Nowością w odbiorniku jest możliwość programowania czasu załączenia wyjścia w trybie monostabilnym oraz możliwość przywrócenia ustawień fabrycznych. Na specjalne życzenie możemy wykonać wiązkę przewodów łączeniowych typ: T-19 do automatów MAGIC 600/1000 firmy Normstahl.

eL3V5Q z NOWĄ funkcją ZDALNEGO PROGRAMOWANIA NADAJNIKA

Radiolinia eL3V5 jest dostępna w sześciu wersjach programowych:

- **eL3V5Q** - pracuje w systemie high security Keeloq® i pozwala zapamiętać do 64 pilotów firmy eLdrim i Wiśniowski. zdalne programowanie w wersjach programowych od 1.2.0..
- **eL3V5H** - współpracuje z **niemal wszystkimi** pilotami zgodnymi z systemem kodowania KeeLoq® (Basic Pulse Element 400µs), zapamiętuje maksymalnie do 128 nadajników.
- **eL3V5CT** - zapamiętuje do 30 **pilotów stałokodowych** różnych firm np.:
 - Beninca: T2WK, T4WK, TO.GO4WP, LO.T2WMS
 - CAME: TAM, seria TOP(TOP 432S, TOP 432 SA/NA/EV/EE, TOP 434 SA/NA/EV/EE
 - Dea: TD2, TD4, Genie 263L, Gold 238, Gold 239
 - Key: TXB-42, TXB-44

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

- Nice: FLO1, FLO2, FLO4
- Proteco: HIT, TX433
- Stagnoli: Kallisto, AV222
- **eL3V5YO** - współpracuje z nadajnikami do rolet YOODA (**Melody** , Brava, Porta, Skida, Aura, Nuxo, Magnetic, Shakki, Camekeo).
- **eL3V5RO** - współpracuje z nadajnikami **ROGER TECHNOLOGY**.
- NOWOŚĆ! **eL3V5DI** - współpracuje z nadajnikami **GUARDI**, **dickert S10-868A4L06**

Podstawowe cechy eL3V5

- Wyjątkowo prosta obsługa
- Przewód łączeniowy 250 mm z wtyczką
- Odbiornik superheterodynowy
- Wyjście przekaźnikowe NO
- Pamięć nieulotna pilotów zdalnego sterowania
- Praca w trybie bistabilnym i monostabilnym
- Regulowany czas załączenia wyjścia w trybie monostabilnym
- Możliwość przywrócenia ustawień fabrycznych

• **Małe wymiary**

DANE TECHNICZNE	El3v5Q	eL3V5H	eL3V5CT	eL3V5YO	eL3V5DI
Zasilanie:	12-24 Vac/dc				
Maksymalny pobór prądu (off/on):	12mA/30mA przy zasilaniu 24 Vac				
Pamięć pilotów:	64szt.	128szt	30klawiszy	64klawiszy	30klawiszy
Zakres temperatury pracy:	-20°C +70°C				
Wymiary zewnętrzne (szer. x głęb. x wys.):	42 x 47 x 22 mm				
Obudowa:	bryzgoszczelna obudowa plastikowa IP40				
Waga:	33 g				
Parametry wyjścia:					

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

Wyjścia przełącznikowe (typ, ilość, max. obciążenie):	NO, 1, 1A/30Vdc				
Tryby pracy wyjść:	monostabilny(1s) porogramowany od 0,2s do 7s, bistabilny				
Parametry radiowe:					
Moduł radiowy:	zintegrowany, superheterodynowy, zapewniający wysoka niezawodność, powtarzalność i odporność na zakłócenia radiowe				
Zabezpieczenie transmisji:	Keeloq®	Keeloq®	stałokodowy	stałokodowy	stałokodowy
Rodzaj modulacji / częstotliwość:	OOK / 433,92 MHz, OOK / 868,3MHz(tylko eL3V5DI)				
Zasięg:	do 200m (przy stosowaniu nadajników eLdrim)				
Impedancja wejściowa anteny:	50 Ω				
Antena:	antena wewnętrzna, brak zacisków do podłączenia anteny zewnętrznej				
Funkcjonalność:					
Interfejs użytkownika:	prosta instalacja urządzenia, procedura uczenia oraz konfiguracji, oparta na jednej diodzie LED i jednym przycisku				
Konfiguracja pilota:	możliwość przypisania dowolnego przycisku do pilota				
Możliwość kasowania całej pamięci:	tak				
Możliwość kasowania pojedynczego pilota:	nie				
Możliwość wpisania pilota bez konieczności dostępu do przycisków odbiornika:	nie				