



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

Dane aktualne na dzień: 13-05-2024 07:17

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/karta-radiowa-eldrim-elrc2q-do-wszystkich-central-came-p-4169.html>



Karta radiowa ELDRIM eLRC2Q do wszystkich central CAME

Cena	71,40 zł
DOSTĘPNOŚĆ	Zapytaj o dostępność !
CZAS WYSYŁKI	Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44
NUMER KATALOGOWY	eLRC2Q
KOD PRODUCENTA	eLRC2Q
Producent	ELDRIM

OPIS PRODUKTU

Karta radiowa ELDRIM eLRC2Q do wszystkich central CAME

Odbiornik radiowy **eLRC2** instaluje się bezpośrednio do wszystkich central sterujących firmy CAME, posiadających dla karty radiowej gniazdo męskie Micro-MaTch typu AMP-7-215464-8. Zastępuje karty radiowe takie jak: Came AF43S, Came AF43SP, Dtm SPC-433, SPE ECO Proxima, SPP POWER Proxima.

Karta radiowa eLRC2 jest dostępna w dwóch wersjach programowych:

- **eLRC2Q** pracujący w systemie high security Keeloq® i pozwala zapamiętać nadajniki firmy eLdrim i Wiśniowski
- **eLRC2H** współpracuje z **niemal wszystkimi** nadajnikami, działającymi na częstotliwości 433,92MHz, w systemie kodowania Keeloq® (Basic Pulse Element 400µs)

Podstawowe cechy eLRC2

- Pamięć nieulotna pilotów zdalnego sterowania
- eLRC2 zapamiętuje do 36 pilotów w trybie high security
- eLRC2H zapamiętuje do 50 pilotów
- Posiada możliwość pracy dwukanałowej
- Bezproblemowa instalacja w oryginalnych centralach firmy CAME

W urządzeniach Came należy, po zaprogramowaniu pilotów do radia, zsynchronizować radio ze sterownikiem używając przycisku programującego piloty nr 11 (patrz. instrukcja Came) i diodę LED nr 10.

Dane techniczne:	eLRC2Q	eLRC2H
Zasilanie:	z centrali sterującej 5V DC	
Pobór prądu (średni/maksymalny):	6mA/11mA	
Pamięć pilotów:	36 szt.	50 szt.
Zakres temperatury pracy:	-20°C +70°C	
Wymiary zewnętrzne (szer. x głęb. x wys.):	42 x 34 x 10 mm	

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

Obudowa:	brak obudowy, montaż poprzez złącze płyty głównej
Waga:	8.5g
Parametry wyjścia:	
Wyjście cyfrowe (ilość, max. obciążenie):	jedno, 20mA/5Vdc
Tryby pracy wyjść:	dane cyfrowe
Parametry radiowe:	
Moduł radiowy:	zintegrowany, superheterodynowy
Standard transmisji:	Keeloq®
Zabezpieczenie transmisji eLRC2Q:	64 - bitowy kod dynamicznie zmienny Keeloq®
Rodzaj modulacji / częstotliwość:	OOK / 433,92MHz
Impedancja wejściowa anteny:	50 Ω
Antena:	antena zewnętrzna, zaciski w sterowniku CAME
Funkcjonalność:	
Interfejs użytkownika:	prosta instalacja urządzenia, procedura uczenia oraz konfiguracji, oparta na jednej diodzie LED i jednym przycisku
Konfiguracja pilota:	możliwość przypisania dowolnego przycisku do pilota
Możliwość kasowania całej pamięci:	tak
Możliwość kasowania pojedynczego pilota:	nie
Możliwość wpisania pilota bez konieczności dostępu do przycisków odbiornika:	nie