Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 09:08

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/odbiornik-radiowy-2-kanalowy-eldrim-elr1-868s-p-4155.html



Odbiornik radiowy 2-kanałowy ELDRIM eLR1-868S

DOSTĘPNOŚĆ	Zapytaj o dostępność !
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**eLR1-868S**
KOD PRODUCENTA	**eLR1-868S**
Producent	**ELDRIM**

OPIS PRODUKTU

Odbiornik radiowy 2-kanałowy ELDRIM eLR1-868S

Uniwersalny odbiornik zdalnego sterowania **eLR1-868** pracuje na częstotliwości 868,3MHz. Współpracuje z nadajnikami **Marantec** i **Hormann**. Posiada wygodną wiązkę przewodów łączeniowych o długości 250 mm z gniazdem.

Występuje w trzech wersjach:

- **eLR1-868S** - przeznaczona do pracy z nadajnikami stałokodowymi pracującymi na częstotliwości 868.3MHz takimi jak:
  - **Marantec** seria Digital (868MHz)
  - **Hormann** seria stałokodowa (868MHz, szare nadajniki z niebieskimi przyciskami)
- **eLR1-868H2** - współpracuje z niemal wszystkimi nadajnikami dowolnego producenta pracujący w systemie KeeLoq (868,3MHz)
- **eLR1-868H2M** - została wyposażona w zewnętrzną pamięć EEPROM pozwalającą na zapamiętanie do 1000 pilotów dowolnego producenta pracujących w systemie Keeloq (868,30MHz)

Podstawowe cechy eLR1-868

- Doskonały odbiornik superheterodynowy z podwójnym filtrowaniem zakłóceń
- Pamięć nieulotna pilotów zdalnego sterowania
- Prosta instalacja urządzenia, procedura uczenia oraz konfiguracji
- Praca w trybie bistabilnym i monostabilnym dla kanału CH2
- Możliwość dołączenia anteny zewnętrznej

Dane techniczne:	Elr1-868s	eLR1-868H2	eLR1-868H2M
Zasilanie:	12/24V ac/dc		
Maksymalny pobór prądu off/on:	max 12mA/60mA przy zasilaniu 24Vac		
Pamięć pilotów:	32 przycisków.	42 szt.	1000 szt.
Zakres temperatury pracy:	-20ºC / +70ºC		
Wymiary zewnętrzne (szerokość x głębokość x wysokość):	47x67x24 mm		
Obudowa:	bryzgoszczelna obudowa plastikowa IP40		

Waga:	41g	41g	51g
Parametry wyjściowe:			
Wyjścia przekaźnikowe (typ, ilość, max. obciążenie):	NO, dwa, 1A/30Vdc (maksymalna moc 62,5VA/30W)		
Tryby pracy wyjść:	monostabilny, praca w trybie bistabilnym tylko dla kanału CH2		
Parametry radiowe:			
Moduł radiowy:	zintegrowany, superheterodynowy, zapewniający wysoka niezawodność, powtarzalność i odporność na zakłócenia radiowe		
Zabezpieczenie transmisji	transmisja stałokodowa	Keeloq®	Keeloq®
Rodzaj modulacji / częstotliwość:	OOK / 868,30 MHz		
Zasięg:	do 150m		
Impedancja wejściowa anteny:	50 Ω		
Antena:	antena wewnętrzna, zaciski do podłączenia anteny zewnętrznej		
Funkcjonalność:			
Interfejs użytkownika:	prosta instalacja urządzenia, procedura uczenia oraz konfiguracji, oparta na jednej diodzie LED i jednym przycisku		
Konfiguracja nadajnika:	możliwość przypisania dowolnego przycisku do kanału		
Możliwość kasowania całej pamięci:	tak		
Możliwość kasowania pojedynczego pilota:	nie		
Możliwość wpisania pilota bez konieczności dostępu do przycisków odbiornika:	nie		