Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 06:39

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/odbiornik-sygnalow-alarmowych-eldrim-elr6e-sos-p-4149.html



Odbiornik sygnałów alarmowych ELDRIM eLR6E SOS

Cena	**947,75 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	Zapytaj o dostępność !
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**eLR6E SOS**
KOD PRODUCENTA	**eLR6E SOS**
Producent	**ELDRIM**

OPIS PRODUKTU

Odbiornik sygnałów alarmowych ELDRIM eLR6E SOS

System kontroli dostępu dla służb uprzywilejowanych korzystających z standardowych sygnałów dźwiękowych typu: WAIL (pies) ,YELP (wilk) i HI-LO (Le-on, dwutonowy). Odbiornik posiada załączaną funkcję reakcji na głośny sygnał akustyczny trwający jednostajnie 8 sekund (np. klakson). System wyposażony jest także w 1-kanałowy odbiornik radiowy, obsługujący do 1000 nadajników zdalnego sterowania. Produkt nadaje się do zastosowania w miejscach publicznych np.: parkingi firm, hoteli i osiedli mieszkaniowych, gdzie wymagana jest szybka interwencja służb uprzywilejowanych, potrzeba dopuszczenie MPO oraz kontrola dostępu z wyłączeniem osób nieuprawnionych. Doskonale nadający się do pracy ciągłej. Zastosowany system zmiennego kodowania nadajników firmy Microchip sprawia iż staje się on niedostępny dla osoby nieautoryzowanej.

Reagując na dźwięki pojazdów uprzywilejowanych, odbiornik otwiera bramę wjazdową, co usprawnia działanie służbom ratunkowym. Doskonale sprawdza się do bram wjazdowych służb medycznych, straży i policji. Również dla naszego bezpieczeństwa, zastosowanie tego typu urządzenia dla parkingów hoteli, firm czy osiedli mieszkaniowych, zapewnia niezbędną szybką pomoc.

Radiolinia eLR6 - SOS jest dostępna w dwóch wersjach programowych:

- **eLR6E SOS** pracuje w systemie high security Keeloq® z nadajnikami firmy eLdrim i Elbram
- **eLR6H SOS** współpracuje **niemal wszystkimi** pilotami działającymi na częstotliwości 433,92MHz w systemie **Keeloq®** (Basic Pulse Element 400µs)

Podstawowe cechy eLR6 - SOS

- Obsługa do 1000 sztuk nadajników
- Regulacja czasu załączenia kanału sterującego OUT
- Regulacja czasu załączenia kanału sterującego INH
- Regulacja czasu przerwy pomiędzy załączeniem kanału OUT i INH
- Sterowanie na przyciski dzwonkowe
- Wejście resetujące sygnał blokujący
- System dostępu służb uprzywilejowanych WAIL(pies), YELP(wilk), HI-LO(le-on)

- Funkcja obsługi sygnałów ciągłych HORN(klakson)
- Zdalne programowanie nadajników (wersja eLR6E)
- Selektywne kasowanie nadajników
- Archiwizacja (kopiowanie) zagospodarowanych nadajników do dodatkowej pamięci EEPROM
- Prosta procedura instalacji i programowania

DANE TECHNICZNE	
Zasilanie:	12 - 24Vac/dc
Pobór prądu w stanie spoczynku:	do 20mA w stanie oczekiwania /max 50mA
Pamięć pilotów:	1000 szt.
Zakres temperatury pracy:	-20ºC / +70ºC
Wymiary zewnętrzne (szer. x głęb. x wys.):	79x120x36 mm
Obudowa:	IP54 bryzgoszczelna obudowa ABS
Waga:	278g
Parametry wejść i wyjść:	
Obsługiwane sygnały:	WAIL(pies), YELP(wilk), HI-LO(le-on), sygnał ciągły(8s.np: klakson)
Wyjścia przekaźnikowe sterujące OUT(typ, ilość, max. obciążenie):	bezpotencjałowe NO, 1 wyjście, 1A/30Vdc (maksymalna moc 62,5VA/30W)
Tryby pracy wyjścia OUT:	monostabilny od 0.2 s. do 128 min
Wyjścia przekaźnikowe blokujące INH(typ, ilość, max. obciążenie):	bezpotencjałowe NC, 1 wyjście, 1A/30Vdc (maksymalna moc 62,5VA/30W)
Tryby pracy wyjścia INH:	monostabilny, opóźnienie od 0 s. do 128 min, załączenie od 0 s. do 128 min
Parametry radiowe:	
Moduł radiowy:	zintegrowany, superheterodynowy, zapewniający wysoka niezawodność, powtarzalność i odporność na zakłócenia radiowe
Zabezpieczenie transmisji eLR4000Q:	64 - bitowy kod dynamicznie zmienny Keeloq®
Rodzaj modulacji / częstotliwość:	OOK / 433,92 MHz
Zasięg:	do 200m (przy stosowaniu nadajników eLdrim)
Impedancja wejściowa anteny:	50 Ω
Antena:	antena wewnętrzna, zaciski do podłączenia anteny zewnętrznej
Funkcjonalność:	
Interfejs użytkownika:	prosta instalacja urządzenia, procedura uczenia oraz konfiguracji
Konfiguracja pilota:	możliwość przypisania dowolnego przycisku do

	pilota
Możliwość kasowania całej pamięci:	tak
Możliwość kasowania pojedynczego pilota:	tak
Możliwość wpisania pilota bez konieczności dostępu do przycisków odbiornika:	tak