Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 09:08

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/retransmiter-eldrim-elrtx1h-odbiornik-z-nadajnikiem-p-4166.html



Retransmiter ELDRIM eLRTx1H Odbiornik z nadajnikiem

Cena	**127,50 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	Zapytaj o dostępność !
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**eLRTx1H**
KOD PRODUCENTA	**eLRTx1H**
Producent	**ELDRIM**

OPIS PRODUKTU

Retransmiter ELDRIM eLRTx1H Odbiornik z nadajnikiem

Produkt **eLRTx1** jest retransmiterem (czyli odbiornikiem ze zintegrowanym nadajnikiem) dla systemów Keeloq i służy do zwiększenia zasięgu działania urządzeń radiowych. Urządzenie prawidłowo przekazuje kody nadajników będących poza zasięgiem odbiornika docelowego a będących w zasięgu pracy eLRTx1. W przypadku gdy nadajnik znajduje się w zasięgu zarówno odbiornika docelowego jak i retransmitera, odbiornik docelowy powinien zignorować kod nadawany przez eLRTx1.

Retransmiter eLRTx1 jest dostępny w dwóch wersjach programowych:

- **eLRTx1Q** pracuje w systemie high security Keeloq® i współpracuje z nadajnikami firmy eLdrim, Wiśniowski
- **eLRTx1H** obsługuje nadajniki **niemal wszystkich** producentów zgodnych ze standardem Keeloq (Basic Pulse Element 400µs) pracującymi na częstotliwości 433,92MHz

Podstawowe cechy eLRTx1

- Pamięć na 1000 pilotów zdalnego sterowania
- Prosta instalacja urządzenia
- Prosta procedura uczenia oraz konfiguracji
- Sygnalizacja nadawania kodu poprzez zaświecenie diody LED
- Możliwość podłączenia anteny zewnętrznej do odbiornika

Dane techniczne:	**eLRTx1Q(H)**
Zasilanie:	10-24Vac/dc
Maksymalny pobór prądu off/on:	max 12/18mA
Zakres temperatury pracy:	-20ºC +70ºC
Pamięć pilotów:	1000 pilotów
Wymiary zewnętrzne (szer. x głęb. x wys.):	47 x 67 x 24 mm
Obudowa:	bryzgoszczelna obudowa plastikowa IP40
Waga:	41g

Parametry radiowe:	
Zasięg:	do 200m (przy stosowaniu nadajników eLdrim)
Standard transmisji:	Keeloq®
Zabezpieczenie transmisji eLR1Q2(M):	64 - bitowy kod dynamicznie zmienny Keeloq®
Rodzaj modulacji / częstotliwość:	OOK / 433,92MHz
Skuteczna moc nadawania:	
Impedancja wejściowa anteny:	50 Ω
Czas nadawania:	0,8 sek
Czas opóźnienia:	0,5s - 8s
Pobór prądu:	12/18mA (maksymalnie)
Funkcjonalność:	
Interfejs użytkownika:	prosta instalacja urządzenia, procedura uczenia oraz konfiguracji, oparta na jednej diodzie LED i jednym przycisku
Możliwość kasowania całej pamięci:	tak
Możliwość kasowania pojedynczego pilota:	nie
Możliwość wpisania pilota bez konieczności dostępu do przycisków odbiornika:	nie
Możliwość wpisania pilota bez konieczności dostępu do przycisków odbiornika:	tak