

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/retransmitter-eldrim-elrtx1q-odbiornik-z-nadajnikiem-p-4165.html>

Retransmitter ELDRIM eLRTx1Q Odbiornik z nadajnikiem



Cena	113,05 zł
DOSTĘPNOŚĆ	Zapytaj o dostępność !
CZAS WYSYŁKI	Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44
NUMER KATALOGOWY	eLRTx1Q
KOD PRODUCENTA	eLRTx1Q
Producent	ELDRIM

OPIS PRODUKTU

Retransmitter ELDRIM eLRTx1Q Odbiornik z nadajnikiem

Produkt **eLRTx1** jest retransmitterem (czyli odbiornikiem ze zintegrowanym nadajnikiem) dla systemów Keeloq i służy do zwiększenia zasięgu działania urządzeń radiowych. Urządzenie prawidłowo przekazuje kody nadajników będących poza zasięgiem odbiornika docelowego a będących w zasięgu pracy eLRTx1. W przypadku gdy nadajnik znajduje się w zasięgu zarówno odbiornika docelowego jak i retransmitera, odbiornik docelowy powinien zignorować kod nadawany przez eLRTx1.

Retransmitter eLRTx1 jest dostępny w dwóch wersjach programowych:

- **eLRTx1Q** pracuje w systemie high security Keeloq® i współpracuje z nadajnikami firmy eLdrim, Wiśniowski
- **eLRTx1H** obsługuje nadajniki **niemal wszystkich** producentów zgodnych ze standardem Keeloq (Basic Pulse Element 400µs) pracującymi na częstotliwości 433,92MHz

Podstawowe cechy eLRTx1

- Pamięć na 1000 pilotów zdalnego sterowania
- Prosta instalacja urządzenia
- Prosta procedura uczenia oraz konfiguracji
- Sygnalizacja nadawania kodu poprzez zaświecenie diody LED
- Możliwość podłączenia anteny zewnętrznej do odbiornika

Dane techniczne:	eLRTx1Q(H)
Zasilanie:	10-24Vac/dc
Maksymalny pobór prądu off/on:	max 12/18mA
Zakres temperatury pracy:	-20°C +70°C
Pamięć pilotów:	1000 pilotów
Wymiary zewnętrzne (szer. x głęb. x wys.):	47 x 67 x 24 mm
Obudowa:	bryzgoszczelna obudowa plastikowa IP40
Waga:	41g

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME**Parametry radiowe:**

Zasięg: do 200m (przy stosowaniu nadajników eLdrim)

Standard transmisji: Keeloq®

Zabezpieczenie transmisji eLR1Q2(M): 64 - bitowy kod dynamicznie zmienny Keeloq®

Rodzaj modulacji / częstotliwość: OOK / 433,92MHz

Skuteczna moc nadawania:

Impedancja wejściowa anteny: 50 Ω

Czas nadawania: 0,8 sek

Czas opóźnienia: 0,5s - 8s

Pobór prądu: 12/18mA (maksymalnie)

Funkcjonalność:

Interfejs użytkownika: prosta instalacja urządzenia, procedura uczenia oraz konfiguracji, oparta na jednej diodzie LED i jednym przycisku

Możliwość kasowania całej pamięci: tak

Możliwość kasowania pojedynczego pilota: nie

Możliwość wpisania pilota bez konieczności dostępu do przycisków odbiornika: nie

Możliwość wpisania pilota bez konieczności dostępu do przycisków odbiornika: tak