Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 16:11

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/szybka-bramka-ozak-pg-02-55-s-dwukierunkowa-pojedyncza-p-1397.html



Szybka bramka OZAK PG 02 55-S dwukierunkowa pojedyncza

DOSTĘPNOŚĆ	**NA ZAMÓWIENIE**
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**OZAK PG 02 55-S**
KOD PRODUCENTA	**OZAK PG 02 55-S**
Producent	**OZAK**

OPIS PRODUKTU

Szybka bramka OZAK PG 02 55-S dwukierunkowa pojedyncza

Bramki szybkie są świetną propozycją kiedy potrzeba przejścia z duża ilością przechodniów. Wykonana z wysokiej klasy stali nierdzewnej.

Szerokość przejścia 55cm

Kupując ten produkt otrzymujesz jedną stronę bramki widocznej na zdjęciu

Cechy główne bramki

- Stal nierdzewna
- Dwukierunkowa
- Jednostronna
- Skrzydło ze szkła hartowanego
- Wskaźniki LED

SPECYFIKACJA TECHNICZNA BRAMKA SZYBKA OZAK PG 02 55-S	
Obudowa	Korpus ze stali malowanej proszkowo (opcjonalnie stal nierdzewna typu 304).
Skrzydła	Szkło hartowane o grubości 12 mm (opcjonalnie skrzydła akrylowe).
Górna pokrywa	10 mm akrylowa pokrywa górna, 6 mm akrylowe panele boczne (opcjonalnie szkło hartowane).
Zasilanie	110/220-240 V 60/50 Hz AC (%±10) 24 V DC Moduł boczny: W trybie czuwania ~10 W; podczas pracy ~39 W. Moduł środkowy: W trybie czuwania ~ 10 W + 10 W; podczas pracy ~ 39 W + ~39 W.
System sterowania	Wszystkie wejścia są zabezpieczone optoizolatorem. Kompatybilny ze wszystkimi systemami kontroli dostępu, które posiadają bezpotencjałowe wyjścia przekaźnikowe. Opcjonalnie dostępne są moduły komunikacyjne IP RS232/RS485/TCP IP.

Szerokość przejścia	Szerokość 550 mm i 900 mm odpowiednia do przejść z wózkiem inwalidzkim, wózkiem dziecięcym itp.
Przepustowość	Prędkość/czas otwarcia skrzydła: ~0,5-1,2 sekundy. Prędkość/czas zamykania skrzydła: ~0,5-1,2 sekundy. Nominalna: ~30 - 60 przejść/minutę (zalecana wartość referencyjna). *Współpraca z różnego typu systemami kontroli dostępu może spowodować zmianę przepustowości.
Funkcje i działanie systemu	Elektronicznie sterowane skrzydła umożliwiające szybkie i płynne przechodzenie w danym kierunku. W przypadku awarii system pozwala na swobodne przejście poprzez otwarcie skrzydeł.
Tryb awaryjny	System zezwala na swobodne przejście w trybie awaryjnym i w przypadku zaniku zasilania.
Temperatura pracy, wilgotność, stopień ochrony IP	-20°C do + 68°C / RH 95% bez kondensacji / IP 44 do użytku wewnętrznego.
Akcesoria	Panele boczne ze szkła hartowanego, pilot zdalnego sterowania, interfejs do PC, RS485, RS232 i LAN, licznik, system nadawania komunikatów audio, płyta montażowa, wrzutnia monet/inteligentny system do wrzucania monet i zasobnik na monety, separator, słupek pod czytnik kart, różne wysokości skrzydeł.
Uwagi	Pas przejścia składa się z min. 2 pojedynczych modułów naprzeciwko siebie.