

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/kontroler-wjazdu-do-garazu-podziemnego-semafony-tablice-led-p-3791.html>

Kontroler wjazdu do garażu podziemnego (semafony, tablice LED)



DOSTĘPNOŚĆ	Zapytaj o dostępność !
CZAS WYSYŁKI	Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44
NUMER KATALOGOWY	kontroler_garaz_02A
Producent	CAME

OPIS PRODUKTU

Kontroler jest przeznaczony do kontroli świateł zezwalających na wjazd na parking o ograniczonej liczbie miejsc.

Od ustawionej przez użytkownika liczby dostępnych miejsc są odejmowane lub dodawane pojazdy. Sygnalizator zezwalający na wjazd świeci się na zielono, jeśli są dostępne miejsca do parkowania. W przeciwnym wypadku sygnalizator świeci się na czerwono. Aby uniknąć błędów w zliczaniu, licznik sterownika może być zerowany o godzinie ustawionej przez użytkownika, po naciśnięciu przycisku lub za pomocą smartfonu, tabletu i komputera PC.

Menu użytkownika oraz wbudowane przyciski pozwalają również na modyfikowanie liczby dostępnych miejsc, jeśli np. nastąpiła przerwa w zasilaniu (stan licznika jest przechowywany w pamięci nieulotnej i zachowywany również po wyłączeniu zasilania przez około 48 godzin). Kontroler jest wykonany w oparciu o nowoczesny sterownik mikroprocesorowy. Jego pracą steruje program, który może być modyfikowany i dostosowywany do potrzeb klienta. Dzięki zastosowaniu programowanego sterownika KZ może realizować niemalże dowolny algorytm zliczania pojazdów. Standardowo, sygnały wyzwalające są generowane przez dwa wbudowane detektory pętli indukcyjnych, rozróżniające kierunek ruchu pojazdów. Wariant wykonania kontrolera 02 nie jest wyposażony w żadne detektory, a sygnały zwiększające i zmniejszające stan licznika muszą być doprowadzone z zewnątrz. Jest dostępny również inny wariant wykonania sterownika, który może wykrywać kierunek ruchu pojazdów na podstawie sygnałów np. z barier świetlnych (2 zamontowane na wjeździe lub 2 na wyjeździe) oraz współpracować z wyświetlaczem liczby miejsc (03A,03B).

kontroler ma wbudowane przekaźniki wykonawcze, które w umożliwiają załączanie sygnalizatora dwukomorowego umieszczonego przy wjeździe. Zarówno sygnalizator jak i sterownik są zasilane napięciem 230 VAC. Firma OVB zaleca stosowanie sygnalizatorów LED. Na zamówienie możliwe są również inne, niestandardowe wykonania.

Podstawowe parametry:

- Napięcie zasilania: 230 VAC, pobór mocy (bez sygnalizatorów) ok. 20 W.
- Maksymalna liczba zliczanych pojazdów: 65 tysięcy.
- Ustawiana godzina automatycznego zerowania licznika.
- Możliwość modyfikowania stanu liczników za pomocą przycisków lub smartfonu, tabletu, komputera PC.
- Wyzwalany typowo przez 1 detektor pętli indukcyjnych: pętle na wjeździe/wyjeździe lub praca z wykrywaniem kierunku ruchu.
- Maksymalnie 8 wejściowych sygnałów sterujących.
- Maksymalnie 2 sterowane niezależnie sygnalizatory 2-komorowe.
- Możliwość zmiany ustawień sterownika i algorytmu zliczania pojazdów.

Przykładowe rozwiązanie

